

PERICOLO

Il contatto diretto o indiretto con parti attraversate da corrente elettrica provoca pericolosi flussi di corrente attraverso il corpo. Ne possono conseguire shock elettrici, ustioni e decesso. Pericolo di incendio in caso di lavori su parti sotto tensione eseguiti in modo non appropriato.

- Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la tensione di rete!
- Gli interventi su reti da 100 ... 240 V devono essere eseguiti solo da personale specializzato.

- ### Uso conforme alle prescrizioni
- Questo apparecchio fa parte del sistema ABB-Welcome IP e deve essere utilizzato solo con gli accessori del sistema.

Valore di tensione	24 V DC
Range di tensione di esercizio	20-27 V DC
Corrente nominale	24 V DC, 375 mA
Standard PoE	IEEE802.3 af
Frequenza di trasmissione senza fili	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz
Potenza di trasmissione senza fili	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
Standard di trasmissione senza fili	IEEE 802.11 a/b/g/n

Temperatura ambiente	-10 °C...+45 °C
Temperatura di immagazzinamento	-25 °C...+70 °C
Dimensioni del prodotto	204 mm × 132 mm × 32 mm
Livello IP	IP 30
Livello IK	IK 05
Uscita relè	30 V DC, 1 A
Ingresso a contatto pulito	5 V DC, 1mA

ABB Genway Xiamen apparecchiature elettriche CO., LTD.
Indirizzo: No.7 Fangshan strada del sud, Xiang An, Xiamen, Fujian,
Cina
CAP: 361000



1	Collegamento USB (riservato)
2	Contatto antisabotaggio
3	Indicazione di stato
4	Ingresso binario (se, ad esempio, l'impianto di allarme di un operatore terzo viene attivato, l'APP Welcome collegata riceve un avviso).
5	Uscita binaria (se, ad esempio, si apre una porta, l'impianto di allarme di un operatore terzo viene disattivato o il sistema Smart Home viene azionato).
6	Pulsante Reset
	Interruttore modalità punto di accesso
7	Quando la modalità AP è attivata, il LED lampeggia a luce rossa
8	Porta per microscheda SD (riservato)
	Interruttore di sicurezza
9	ON = non autorizza nuovi apparecchi; OFF = autorizza nuovi apparecchi (impostazione standard)
10	Branchement secteur (prise d'alimentation DC)
11	LAN (PoE)

DANGER

Un contact direct ou indirect avec des pièces sous tension entraîne un passage de courant dangereux dans le corps. Celui-ci risque d'entraîner un choc électrique, des brûlures ou la mort. Risque d'incendie en cas de travaux effectués de manière incorrecte sur les pièces sous tension.

- Débrancher la tension secteur avant tout montage et démontage !
- Faire réaliser les travaux sur le réseau 100 – 240 V uniquement par du personnel spécialiste.

- ### Utilisation conforme
- Cet appareil fait partie du système ABB-Welcome IP et ne doit être utilisé que conjointement aux accessoires de ce système.

Valeur de tension	24 V DC
Plage de tension de fonctionnement	20-27 V DC
Intensité nominale	24 V DC, 375 mA
Norme PoE	IEEE802.3 af
Fréquence de transmission radio	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5470...5725MHz
Puissance de transmission sans fil	maxi. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G maxi. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
Norme de transmission radio	IEEE 802.11 a/b/g/n

Température ambiante	-10 °C...+45 °C
Température de stockage	-25 °C...+70 °C
Dimensions du produit	204 mm × 132 mm × 32 mm
Niveau IP	IP 30
Niveau IK	IK 05
Sortie relais	30 V DC, 1 A
Entrée contact sec	5 V DC, 1mA

ABB Genway Xiamen Equipement électrique CO., LTD.
Adresse: No.7 Fangshan route du Sud, Xiang An, Xiamen, Fujian,
Chine
Code postal: 361000



1	Port USB (réservé)
2	Contact anti-sabotage
3	Affichage de l'état
4	Entrée binaire (si par exemple le système d'alarme tiers est activé, l'appui Welcome connectée reçoit un message.)
5	Sortie binaire (à l'ouverture d'une porte, par exemple, le système d'alarme tiers est désactivé ou le système Smart Home se déclenche.)
6	Bouton de réinitialisation
7	Commutateur de mode de point d'accès Lorsque le mode AP est activé, la LED clignote en rouge
8	Connecteur de carte Micro-SD (réservé)
9	Interrupteur de sécurité ON = n'autorise aucun nouvel appareil ; OFF = autorise de nouveaux appareils (réglage par défaut)
10	Allacciamento alla rete (boccola di ingresso DC)
11	LAN (PoE)

危险

直接或间接接触带电零件时有触电危险。可能造成电击、灼伤或死亡。在导电零件上进行不正确的操作时存在火灾危险。

- 安装和拆卸前应首先切断电源！
- 仅可由专业人员在 100 ... 240 V 电网上进行作业。

- 按规定使用**
- 该设备是 ABB-Welcome IP 系统的控制面板，必须与该系统的其他设备搭配使用。该设备必须安装在干燥的室内。

厦门ABB振威电器设备有限公司
 地址：厦门市翔安区火炬园枋山南路7号 邮政编码：361000
 电话：+86 592-5758713 / 5758913 传真：+86 592-5625072
 服务热线：800-820-9696 / 400-820-9696

额定电压	24 V DC
工作电压范围	20-27 V DC
额定电流	24 V DC, 375 mA
PoE标准	IEEE802.3 af
无线发射频段	802.11b/g/n: 2412...2472MHz 802.11a/n: 5150...5250MHz 5250...5350MHz 5725...5850MHz
无线发射功率	Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 2.4 G Max. 20 dBm@12 Mbps OFDM 5.8 G
无线发射标准	IEEE 802.11 a/b/g/n

环境温度	-10 °C...+45 °C
储存温度	-25 °C...+70 °C
产品尺寸	204 mm × 132 mm × 32 mm
IP等级	IP 30
IK等级	IK 05
继电器输出	30 V DC, 1 A
干接点输入	5 V DC, 1mA

厦门ABB振威电器设备有限公司
地址：厦门市翔安区火炬园舫山南路7号 邮政编码：361000
电话：+86 592-5758713 / 5758913 传真：+86 592-5625072
服务热线：800-820-9696 / 400-820-9696



1	USB stick 接口 (预留)
2	防拆开关
3	状态指示灯
4	二进制输入 (例如第三方报警系统被触发的时候, 匹配的 Welcome APP会收到通知)
5	二进制输出 (例如门锁开的时候, 第三方报警系统被撤防或者智能家居系统被触发)
6	复位按钮
7	AP模式开关 当AP模式被激活, LED灯闪红色
8	Micro SD卡接口 (预留)
9	安全开关 ON =不允许新设备接入; OFF =允许新设备接入 (默认)
10	电源输入接口 (DC-JACK 输入)
11	LAN (PoE)