R1 Smart Lock User Manual







Luxurious but Affordable

Contents

1. FCC Warning & Size.	Page 1
2. Important Notes	Page 2
3. R1 with 60/70 Latch Packing List & Installation	Page 3-5
4. R1 with Mortise Packing List & Installation	Page 6-7
5. Specification	Page 8
6. App Setting	Page 9-11
7. Spanish Language Español.	Page 12-15
8. French Language langue française	Page 16-19
9. German Language Deutsch	Page 20-23
10. Italian Language lingua italiana	Page 24-27
11. Japanese Language 日本語	Page 28-31

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection againstharmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiateradio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, maycause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatinterference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmfulinterference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipmentoff and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of thefollowing measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.





Important Notes

Please install the battery according to the positive and negative indications on the battery compartment to avoid damaging the product due to incorrect installation.



Please install the connector as shown in the diagram. If the connector is installed incorrectly, it may damage the connector and cause the product to fail to power on.



Please pay attention to the install direction: Left handle with handle, right hand with rod.

 Put the handle wire rod same as A to the end , the rod should be 42mm length inside the hole, rotage the rod to the end as A direction.

2. When install 60/70 latch type, please rotate the pin to the "latch" label (90°) as B direction.

3. When install mortise type, please rotate the pin to the "L" label for left open, or rotate the pin to

the "R" label for right open, both Right or Left open should rotate the rod to the end.



R1 with 60/70 Latch Packing List & Installation





3 Install smart lock





R1 with Mortise Packing List & Installation





SPECIFICATIONS

Item Code	HC-R1		
Material	Aluminum alloy		
Size	167*55*60mm		
Battery	4 AAA/1.5V Alkaline Batteries(not included in package)		
Mortise	60/70 Lock Body		
Network	Bluetooth		
Unlocking Way	Fingerprint+Password+Tuya app+Card+Key		
Voice Control	Google Home, Amazon Alexa		
Fingerprint Sensor	160*160 pixels		
Total Capacity	200 pcs		
(Card+Passcode+Fingerprint)			
Alarm	Low battery alarm, Wrong-try lockout		
Emergency Power Supply	USB Charge port		
Certificate	CE, RoHS, FCC		
Suitable Door Thickness	35-55mm		
Passage Mode	Press passage mode button on the back to enable, press again to disable		
Initialization	Press and hold the reset button on the back		
Installation Guidance			

Voice Control

WORK WITH ALEXA AND GOOLE ASSISTANT







Please scan the QR code with your mobile phone to download it or search Tuya App directly with your mobile phone to download it after initialization.

1. Login

Open the APP and enter the login interface. Sign up with an email address or mobile number. Log in with a third-party account, such as Google, Apple.



2. Add smart lock device

Mobile phone system settings need to turn on Wi-Fi, Bluetooth, position permission. Click "Add Device", then it will searching for nearby devices. Make sure your device has entered pairing mode, please touch the screen to wake the lock.

+ Step 1 Bluetooth	Step 2 Step 2 Reps a case the set and motor roles.	C Any Desixe (1)	F
AMUNE ZODVCES O		Step 3	Step 4
Adultanul adhings	A 0 2 2		

3. Device Management

The list view can display all the added devices and support device list order change. To click into the device management page. (Device Status, Temporary Code, Member Management, Key Management, Device Setting, Device Log)



4. Member Management

You can add a member to the home, or remove a member from the home scenario. In the home scenario, you can assign a different role to home members according to permission requirements.

4	Hondard	(<u>+</u>)	Leteral Canad	81614 Million Add Marshar
			ili.	which have a first second fail
0	The Course	-	Report Access	Des
540.754	98) 			
			1	
				AL

5. Pass Management

Smart locks offer convenient, keyless access to your home, whether by fingerprint, access card or password. It is supports to manage one's pass on "Member Management" page.

and the state of t			
Contraction of the Address		The second second	Party Statement
			The face
	ar .	CHE .	
	and one the one had been seen		

6. Temporary Code

Smart lock can assign temporary permissions to meet a user's diversified demands in daily life, social activities, and business management. It supports the creation of temporary passwords.

	DLOCK	1	¢	Tempolary Unlock	Second.	4	Temporary Unlock	hourd
	-		Cole has Desired				67561807	
-1	A					1		1
0 **	a hind and agene.						ilies -	1
0	000) Casis							
0	na Neigerart							
0~	marine Management							
0-	art Scarele							
0-	÷.							

7. Device Log

As a housekeeper, the smart lock can inform a user of every operations on the lock. An alarm is triggered if there is any anomaly. For example, when someone enters the wrong password too many times, picks the lock, or the battery is low.

ė.	DLOCK	e	1	*****	-	Lag	19-3	14100
	-			-		-		-
	0	*			ini	in the second		
0 1		-			inal June 10	James Bart	n.)	-
-		_			and the	Senie Jacob	1.1	
•	many Comm				111	No. On - N	4.10	
0	e Hangemet				Int	ner (be 12)	1.7	
0-	and the supervised				1111	-		-
0-	Same							
0								
Â	10							
	1 - 20 - 11 C				11	101	7	

8. Home Management

Share smart home access with family members and establish member-specific access permissions.

8.8	C Hurse Management	C Horse Settings
WHERE .		three facts
	Disaste la basea	Burn Haugement (1999)
Third Perty Voca Devices		lunater marine.
0 * =	Joint & Tourier	1000 Million
And Ange Starting		The second secon
itore Management		Aut Monton
(D) Hensey Carter (+)		David State
MG & Peoplarit		
a a a g		

Spanish Language Español

ESPECIFICACIONES

Código del artículo	HC-R1		
Material	Aleación de aluminio		
Talla	167*55*60mm		
Batería	4 pilas alcalinas AAA/1,5 V (no incluidas en el paquete)		
Cerradura	Cuerpo de cerradura 60/70		
Red	Bluetooth		
Formas de Desbloqueo	Huella dactilar, Contraseña, Aplicación Tuya, Tarjeta, Llave		
Control por voz	Google Home, Amazon Alexa		
Sensor de huellas dactilares	160*160 píxeles		
Capacidad Total (Tarjeta+Código+Huella	200 unidades		
Dactilar)			
Alarma	Alarma de batería baja, Bloqueo por intentos incorrectos		
Fuente de Alimentación de Emergencia	Puerto de carga USB		
Certificado	CE, RoHS, FCC		
Espesor de puerta adecuado	35-55mm		
Modo de paso	Presione el botón de modo de paso en la parte posterior para activar,		
	presione nuevamente para desactivar		
Inicialización	Mantén pulsado el botón de reinicio de la parte posterior		
Guía de instalación			
	Bulling Contains		

Voice Control

WORK WITH ALEXA AND GOOLE ASSISTANT







Escanea el código QR con tu teléfono móvil para descargarlo o busca directamente la aplicación Tuya en tu teléfono móvil para descargarla después de la inicialización.

1. Iniciar sesión

Abre la aplicación y entra en la interfaz de inicio de sesión. Regístrate con una dirección de correo electrónico o número de móvil. Inicia sesión con una cuenta de terceros, como Google o Apple.

	Register
tuya	and a second sec
	and the second
	1
	1
_	1

2. Añadir dispositivo de bloqueo inteligente

Encienda el Wi-Fi, Bluetooth, permiso de posición en el teléfono. Haga clic en "Añadir dispositivo", a continuación, buscará los dispositivos cercanos. Asegúrese de que su dispositivo está en modo de emparejamiento. (Por favor, haga clic en # 8 # en la cerradura para entrar en Tuya App)

Bicetooth Step 1	Step 2 Fast a cost the effect and and a cost of and a cost of an	i antiana (i Deceming deceming F Step 1 Mathematic	F ^{an}
And data before the set of the se	Hander Langelow Manageron 1	l l l l s l n s i n s i	Step 4
Additional latitings			\

3. Gestión de dispositivos

La vista de lista puede mostrar todos los dispositivos añadidos y permite cambiar el orden de la lista de dispositivos. Para acceder a la página de gestión de dispositivos. (Estado del dispositivo, Código temporal, Gestión de miembros, Gestión de claves, Configuración de dispositivos, Registro de dispositivos

4	BLOCK	- 24
	A	
. 1	0	
	5 (m) the may	
0-	market Carls	
0-	mine Hanagement	
0-	and the second second	
0-	at lines	
0-		1
See .		10
	0.18.1	

4. Gestión de miembros

Puede añadir un miembro a la home, o eliminar un miembro del escenario home. En el escenario del hogar, puede asignar un rol diferente a los miembros del hogar según los requisitos de permiso.

4	Here	**	E	Course .	Risca Add Hender	1.00
-	inter i			No.	-	an ini
0	1.000		1	Report Access	Dev) Nameric factori	
0400708	-					-
				Constants		
	· 11	-				

5. Gestión de pases

Las cerraduras inteligentes ofrecen un acceso cómodo y sin llave a su vivienda, ya sea mediante huella dactilar, tarjeta de acceso o contraseña. Es compatible con la gestión del pase propio en la página "Gestión de miembros".

e.:		102033030-0257	Terrer Methopsprop	ACCOMPANY.	1000	
	0	Hole to field Propriet		How to Add Earth	Add Date	
		Curry Adden town			Parents of the spinorest	-
- Transiti		+++			140.000	
i i se			14.1	C S		
	0		Reaction control and final the first sector. In the sector of the sector field processing from the sector. Sector fields			
	0		-monormul			

6. Código temporal

La cerradura inteligente puede asignar permisos temporales para satisfacer las diversas demandas de un usuario en la vida diaria, las actividades sociales y la gestión empresarial. Admite la creación de contraseñas temporales.

	DLOOK	*	4	Temporary United.	Pacorda	4	Tempurary Unlock	Record
		04	Taxa Taxa Taxanta		24		67561807	
- 1	A					1		1
8.44	Intel Statistics							
O	arga E248e							
0	at Hangariant	12						
0	mini Hangeliert	113						
0-	there .	18						
0								

7. Registro del dispositivo

Como ama de llaves, la cerradura inteligente puede informar al usuario de todo lo que ocurre en la puerta. Si se produce alguna anomalía, se activa una alarma. Por ejemplo, cuando alguien introduce la contraseña incorrecta demasiadas veces, forza la cerradura o la batería está baja

é.	DLOCK	110	P 84 (01 8	4563	1.0
	27/2		04	Gag	
	- 18-14 - 1		-	1.000	-
		14	-		
	0			Fragi get Sprawn	
	Del processo			Just have don't.	
-		_		Stud. South State 51.	
•	among Com		1.00	that has been at it	
0-	dar Hangemet		1.0	Bred new (Soc 109-1 or	
0-	marine Management		1.00	Ind measure	-
0-	et Samma				
0					
	. /p	-			
	n se mo			VI 18 0	

8. Gestión del hogar

Comparta el acceso al hogar inteligente con los miembros de la familia y establezca permisos de acceso específicos para cada miembro.

日後	C Huns Management	C Horse Settings
WHITEE .	active and	verse facts
	Disate a burns	Item Variagement () months
There there have been as a more in		Loans Autor
0 * *	den a forme	And March
Anno Longo Doctione		With the second
G Hore Margement		Automation
(3) Hensele Derber (*)		Davide Interne
MG & Textiliaria		

French Language langue française

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code Article	HC-R1
Matériau	Alliage aluminium
Taille	167*55*60mm
Batterie	4 piles alcalines AAA/1.5V (non incluses dans le package)
Mortaise	Corps de serrure 60/70
Réseau	Bluetooth
Modes de Déverrouillage	Empreinte digitale, Mot de passe, Application Tuya, Carte, Clé
Contrôle vocal	Google Home, Amazon Alexa
Capteur d'Empreinte Digitale	160*160 pixels
Capacité Totale	200 pièces
(Carte+Code+Empreinte Digitale)	
Alarme	Alarme de batterie faible, Blocage après tentatives incorrectes
Alimentation électrique d'urgence	Port de charge USB
Certificat	CE, RoHS, FCC
Épaisseur de porte adaptée	35-55mm
Mode de passage	Appuyez sur le bouton de mode passage à l'arrière pour activer, appuyez
	à nouveau pour désactiver
Initialisation	Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'arrière
Conseils d'installation	

Voice Control

WORK WITH ALEXA AND GOOLE ASSISTANT







Veuillez scanner le code QR avec votre téléphone mobile pour le télécharger ou recherchez directement l'application Tuya avec votre téléphone mobile pour la télécharger après l'initialisation.

1. Connexion

Ouvrez l'application et accédez à l'interface de connexion. Inscrivez-vous avec une adresse e-mail ou un numéro de portable. Connectez-vous avec un compte tiers, tel que Google ou Apple.

	Register
tuya	state terms of Service 1
	1
Synthy	1.1
- Personal	1.1.1

2. Ajouter un dispositif de verrouillage intelligent

Activez les autorisations Wi-Fi, Bluetooth et de positionnement. Cliquez sur "Ajouter un appareil", puis le système recherchera les appareils à proximité. Assurez-vous que votre appareil est entré en mode d'appairage. (Veuillez cliquer sur # 8 # sur la serrure de la porte pour entrer dans l'application Tuya)

Bkietooth Step 1	Step 2 4 (1 Antibalia (C.).	N ANDROV
Burtoott	Book a rease like with El Count frame and decide like II from	Prosent	Fam. A
AREABLE DOVIDES O	- 🐹	Step 3 Net Neurally	
Sarahy and denset (1)	H acce		(Beg 4
And these settings			1
			- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

3. Gestion des appareils

La vue en liste permet d'afficher tous les appareils ajoutés et de modifier l'ordre de la liste des appareils. Pour cliquer sur la page de gestion des appareils. (État de l'appareil, code temporaire, gestion des membres, gestion des clés, réglage de l'appareil, journal de l'appareil, etc.)

-	100	10049-00		
4	800	A.		
	100.0			
	<u>a</u>			
2				
0	Transis Line			
0	Hole Harappier			
0	Income the support			
0	timari donno			
0		-		
•	11 1 1			
	(c) = 0; (e)			

4. Gestion des membres

Vous pouvez ajouter un membre au foyer ou supprimer un membre du scénario du foyer. Dans le scénario du foyer, vous pouvez attribuer un rôle différent aux membres du foyer en fonction des autorisations requises.

4	-	ilers.	(II)	Canal Canal	#1x3 Add Hender	18.00
-	-			100	real line being an	-
0	1 /		- 1	Report Access	Dev.	
	-			202243	13231013721	-
				1		
	1.1	0 T				

5. Gestion des passes

Les serrures intelligentes offrent un accès pratique et sans clé à votre domicile, que ce soit par empreinte digitale, carte d'accès ou mot de passe. Il est possible de gérer son passe sur la page "Gestion des membres".

		the state of the s		How to Add Earth	Add Date	
-	=	Sold in the second s		[-	
= Trape print	-			17	THE REP.	
) (per	-		and the second second second			
-144 0	i.e.					
Chiler's w						

6. Code temporaire

La serrure intelligente peut attribuer des autorisations temporaires pour répondre aux diverses exigences de l'utilisateur dans sa vie quotidienne, ses activités sociales et la gestion de son entreprise. Elle prend en charge la création de mots de passe temporaires.

ŧ.	DLOOK	*	*	Temporary Unlock	Pacordo	4	Tempurary Unlock	Record
	-	14	Tank Spec		24		67561807	
1	A					1		1
8.44	()may stop make a						Even 1	1
0	pure tale							
0~	dat Hangement	1.25						
0	mutan Hangeliert	183						
0-	et line w	18						
0	*							
	· • •		-	aitin				

7. Journal de bord de l'appareil

En tant que gardien, la serrure intelligente peut informer l'utilisateur de tout ce qui se passe à la porte. Une alarme est déclenchée en cas d'anomalie. Par exemple, lorsque quelqu'un entre un mot de passe erroné trop souvent, crochète la serrure ou que la batterie est faible.

4 (b)10			410-3	
		10	6.08	
	100	- Ner-	0.000	-
	×.	1.00	Pal atoms	÷.,
·		1	PAI Data Birthi I o treast alcritigratis El	
			Print France data-ten 4 at trainal metri (per 173	10
O housesty (see		1.000	NAME AND POST OF A	100
O Hannes The same	÷		that and the ST 3 is	
Ø			And Because	
O har has				
0				
	ð • • • •			
120			0.00	

8. Gestion de la maison

Partagez l'accès à la maison intelligente avec les membres de votre famille et établissez des autorisations d'accès spécifiques à chaque membre.

H 4) C Harne Management	C Huve Settings
WINFREE	WOUTHER	there have a second a
~	Deale a barne	Rant Hangettert
Third Party Volie Services (1999)		Looke (style)
0 •r =	and a funne	1000 (0000)
Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna		wereit and
D Harra Managament		And Personne
gg Hessage Carter + 1		Debels Yester
@ Pitshemet >		
Anter Man Anter		

German Language Deutsch

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Code	HC-R1		
Material	Aluminiumlegierung		
Größe	167*55*60mm		
Batterie	4 AAA/1,5V Alkaline-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)		
Schlosskörper	60/70 Schlosskörper		
Netzwerk	Bluetooth		
Entsperrmethoden	Fingerabdruck+Passwort+Tuya-App+Karte+Schlüssel		
Sprachsteuerung	Google Home, Amazon Alexa		
Fingerabdrucksensor	160*160 Pixel		
Gesamtkapazität	200 Stück		
(Karte+Passwort+Fingerabdruck)			
Alarm	Niedrige Batteriealarm, Fehlversuchssperre		
Notstromversorgung	USB-Ladeanschluss		
Zertifikat	CE, RoHS, FCC		
Geeignete Türstärke	35-55mm		
Durchgangsmodus	Drücken Sie die Durchgangstaste auf der Rückseite zum Aktivieren, erneut		
	drücken zum Deaktivieren		
Initialisierung	Halten Sie die Rücksetztaste auf der Rückseite gedrückt		
Anleitung zur Installation			

Voice Control

WORK WITH ALEXA AND GOOLE ASSISTANT







Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Mobiltelefon, um ihn herunterzuladen, oder suchen Sie die Tuya-App direkt mit Ihrem Mobiltelefon, um sie nach der Initialisierung herunterzuladen.

1. Anmelden

Öffnen Sie die App und geben Sie die Anmeldeschnittstelle ein. Registrieren Sie sich mit einer E-Mail-Adresse oder einer Mobiltelefonnummer. Melden Sie sich mit einem Drittanbieterkonto wie Google oder Apple an.

	Register
tuya	state (new of largers)
	-
1 Log to	
Sign Up	
- Peacer	1 B 4

2. Smart lock Gerät hinzufügen

Schalten Sie Wi-Fi, Bluetooth und die Positionserlaubnis ein. Klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", dann wird nach Geräten in der Nähe gesucht. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät in den Pairing-Modus gelangt ist. (Bitte klicken Sie auf # 8 # auf dem Türschloss, um die Tuya App zu öffnen)

Name Difference (section from the section fr	Bilietooth Step 1	Step 2 0 Step 2	S territoria (C Sectoria	1 A412bits
ANUAL LOCACES OF AND	Bursolt C	and work lates	F	Fam. A
			Step 3 Net Net All	
	Interference (II	Athene Strates and An		Begr4
	And then a willings			1

3. Die Geräteverwaltung

In der Listenansicht können alle hinzugefügten Geräte angezeigt und die Reihenfolge der Geräte in der Liste geändert werden. Klicken Sie auf die Seite der Geräteverwaltung. (Gerätestatus, Temporärer Code, Mitgliederverwaltung, Schlüsselverwaltung, Geräteeinstellung, Geräteprotokoll)

1414		100	*=
4	-800		13
	/ a		
8		-	
0	tracia tan		
0	Hole Haran		
0	Normal Pro-		
0	trai lures		
0			-
•			
	10 E		

4. Die Mitgliederverwaltung

Sie können ein Mitglied zum Heim hinzufügen oder ein Mitglied aus dem Heimszenario entfernen. Im Heimszenario können Sie den Heimmitgliedern je nach Berechtigungsanforderungen eine andere Rolle zuweisen.

4	-	mers	Œ	Second Cancel	Act Nerth	15541	5
-	++			Harra	Sec. 1	-	
0	-	i.	13	Ingen	Črin .		
anan men				Anna 1	Anne 1		
	- 1	5 B			13	1.2	

5. Pass Management

Intelligente Schlösser bieten einen bequemen, schlüssellosen Zugang zu Ihrem Haus, ob per Fingerabdruck, Zugangskarte oder Passwort. Auf der Seite "Mitgliederverwaltung" kann man seinen Ausweis verwalten.

-	Add Date	How to Alte Cart		How in dels Programmini	0	
	- Personal P	The last of the second s		full the second re-		
						- 11941010
) (per
			The first sector of an index of the sector sectors because the processing sector and then		8	- 144
					0	Photo: Inc.
			DE Technological de la coloridad de la colorid		a	0.000

6. Temporärer Code

Smart Lock kann temporäre Berechtigungen zuweisen, um den unterschiedlichen Anforderungen des täglichen Lebens, der sozialen Aktivitäten und der Unternehmensführung gerecht zu werden. Es unterstützt die Erstellung von temporären Passwörtern.

ŧ.	BLOOK	*	¢	Tamporary Melock	Pacortis	4	Tempurary Unlock	Records
	-	16	tan fun Tanana		24		67561807	1
-7	A					1		1
9.1	a jewi mumimin'						Even	1
0E	porte Code							
0 -	rdar Nacapenet	12						
0 -	anniti Haragelert	18						
0 -	ort horses	16						
0								

7. Das Geräteprotokoll

Als Haushüter kann das intelligente Schloss einen Benutzer über jede Operation am Schloss informieren. Ein Alarm wird ausgelöst, wenn es eine Anomalie gibt. Zum Beispiel, wenn jemand zu oft das falsche Passwort eingibt, das Schloss knackt oder die Batterie leer ist.

6	84008	1.00	*****	* be in	-
ē., .	200	10	× .	Lop	
	and all		-	1004	-
	0			the process	
3 -	1 DAL	_		(real times increase) attraction are fragment 31	1
-		_		The Dens Hermit and the second	1
	Y Com		-	3red and Special 2 in manufacture 11	
0	No. No. of Concern			And and \$10-129.3 to	÷
0	constant Mariagement			and minimum	i.
0	mart loanes				
0	-				
		1.000		r	

8. Die Hausverwaltung

Teilen Sie den Smart Home-Zugang mit Familienmitgliedern und legen Sie mitgliedsspezifische Zugangsberechtigungen fest.

8.8	C Huma Management	C Home Settings
where .		Vene Nation
	Disate & home	Base Management (1999)
Thirt Pety Naca Isonaa	7-21-2	Luater hands
0 * *	An even	Const Marcal
Anno Longo Doctioner Annope		The second secon
C - Hore Management		All Party
(D. Hennye Darter +)		State Incom
() MGS People in		
० ः न वि		
"term" "term hand the		

Italian Language lingua italiana

SPECIFICHE

Codice articolo	HC-R1
Materiale	Lega di alluminio
Dimensione	167*55*60mm
Batteria	4 batterie alcaline AAA/1,5 V (non incluse nella confezione)
Mortaio	Corpo serratura 60/70
Rete	Bluetooth
Modalità di Sblocco	Impronta digitale+Password+App Tuya+Scheda+Chiave
Controllo vocale	Google Home, Amazon Alexa
Sensore di impronte digitali	160*160 pixel
Capacità Totale (Carta+Codice+Impronta	200 pezzi
Digitale)	
Allarme	Allarme batteria scarica, blocco dei tentativi errati
Alimentazione di emergenza	Porta di ricarica USB
Certificato	CE, RoHS, FCC
Spessore della porta adatto	35-55mm
Modalità di Passaggio	Premere il pulsante di modalità passaggio sul retro per abilitare,
	premere nuovamente per disabilitare
Inizializzazione	Tenere premuto il pulsante di reset sul retro
Guida all'installazione	
	역동 김 수는 이 것이 있는 것 같이 수는 것 것이
	: 2월 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(HSURSENIES CONTRACTORS
	电视频和波频 电视线线电频

Voice Control

WORK WITH ALEXA AND GOOLE ASSISTANT







Scansiona il codice QR con il tuo telefono cellulare per scaricarlo o cerca direttamente l'app Tuya con il tuo telefono cellulare per scaricarla dopo l'inizializzazione.

1. Accesso

Apri l'applicazione e accedi all'interfaccia di accesso. Registrati con un indirizzo email o numero di telefono cellulare. Accedi con un account di terze parti, come Google o Apple.

	Register
tuya	Unit Sec. 4 Sec. 1
	-
Sign Up	
1. Binden	1

2. Aggiungere il dispositivo di blocco intelligente

Attivare i permessi Wi-Fi, Bluetooth e posizione. Fare clic su "Aggiungi dispositivo", quindi cercare i dispositivi vicini. Assicurarsi che il dispositivo sia entrato in modalità di accoppiamento. (Fare clic su # 8 # sulla serratura della porta per accedere all'app Tuya)

Bilietooth Step 1	Step 2 0 000000000000000000000000000000000	A and the set of the s	F and
testy and investiging	Alfanan Jorgano Anna Antonio		Sec. 4
Address artisp			1

3. Gestione dei dispositivi

La vista elenco può visualizzare tutti i dispositivi aggiunti e supporta la modifica dell'ordine dell'elenco dei dispositivi. Per fare clic sulla pagina di gestione dei dispositivi. (Stato del dispositivo, Codice temporaneo, Gestione membri, Gestione chiavi, Impostazione dispositivo, Registro dispositivo)

(4) (8004	æ
	(#21.14.)	
	0	
	and and product	
0	Search Line	
0	Hole Haragenet	
0	Noneral Program	
0	timar lowest	
0		
•	.	•
	(c) = 0; (e)	

4. Gestione dei membri

È possibile aggiungere un membro alla casa o rimuovere un membro dallo scenario della casa. Nello scenario della casa, è possibile assegnare un ruolo diverso ai membri della casa in base ai requisiti di autorizzazione.

4		millers	Œ	Genet	Add Nerther	**
-	**			ilene .	Salar and Yana and	-
0			1	Inpe	Ω	
States 1988	ter .			Annet	Annual rest for according to the second	12-1
				-		
					11 10	

5. Gestione dei passaggi

Le serrature intelligenti offrono un accesso comodo e senza chiavi alla casa, sia con l'impronta digitale che con la carta d'accesso o la password. È possibile gestire il proprio pass alla pagina "Gestione membri".

	a Hans to dell Properyster	Terrer Mit Traperent	Town to App Card	Add Date	
2	full kinger		Telefological and the second	Parents of the second	-
- Transie				Tak Sec.	
0.0m		1973			
tave	0	ad and the last for proceeds were provided			
Date for					
				i i	

6. Codice temporaneo

Smart lock può assegnare autorizzazioni temporanee per soddisfare le diverse esigenze dell'utente nella vita quotidiana, nelle attività sociali e nella gestione aziendale. Supporta la creazione di password temporanee.

4	DLOOK	*	×.	Temporyry United.	Paccette	4	Tempurary Unlock	Records.
	-	14	Taxa Taxa Taxante		24		67561807	
1	A							1
(8) **	()mail state states -						Ree	
0	promo Edda							
0~	dar Hengerert	\sim						
0	annisi Harapelert	183						
0-	et line w	14						
0	*							
	• P •••			artas				

7. Registro del dispositivo

Come un custode della casa, la serratura intelligente può informare l'utente di tutto ciò che accade alla porta. In caso di anomalie, scatta un allarme. Ad esempio, quando qualcuno inserisce troppe volte la password sbagliata, scassina la serratura o la batteria è scarica.

(aax	2	11100	(10)	
		A	Ling	
AL 14		100		-
		-		
			patienti	
O art fail grant and	-	1144	P-64 Taken- Bir 59.3 in transit allocating F3	
	-		print frame data in a straight for	10
O hearing and		1.00	Barr and Barrel I to	÷
O Hannak The agenerat				1
0			property and required. 11	
0			Jay Bernes	
O hard been				
0	\sim			
			 81.08 	

8. Gestione della casa

Condividete l'accesso alla smart home con i membri della famiglia e stabilite le autorizzazioni di accesso specifiche per ogni membro.

H @	C Hare Management	C Hume Settings
WINFREE	wavest	the states
	Deditation	Rane's Haragement in Source (
Third Party Unive Services (1999)		Looner (sector)
O *	and a funne	The second second
New Sease Seattings		Werner
D Harra Managamant		Auto Provident
gg Hensige Careter + 1		Detail Tester
O Phild Netters		
0 0 0 0		

Japanese Language 日本語

仕様

商品コード	HC-R1
材質	アルミニウム合金
寸法	167*55*60mm
電池	4 AAA/1.5V アルカリ電池(パッケージに含まれていません)
モルティス	60/70 ロックボディ
ネットワーク	Bluetooth
解錠方法	指紋+パスワード+Tuya アプリ+カード+キー
音声コントロール	Google Home, Amazon Alexa
指紋認証センサー	160*160 ピクセル
総容量 (カード+パスコー	200 個
ド+指紋)	
アラーム	低電池警告、誤操作ロックアウト
緊急電源	USB 充電ポート
認証	CE, RoHS, FCC
適応ドア厚	35-55mm
通行モード	裏面の通行モードボタンを押して有効化、再度押して無効化
初期化	裏面のリセットボタンを長押し
取り付けガイド	
	Pathon → Allein → Cathon → Cathon
	[2월 2] → 3683 · 2823 • 3244
	1. 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 19

Voice Control

WORK WITH ALEXA AND GOOLE ASSISTANT







初期化後、この QR コードをスキャンしてダウンロードするか、直接 Tuya アプリを検索してダウンロード してください。

1. ログイン

アプリを開き、ログイン画面に入力します。メールアドレスまたは携帯電話番号でサインアップします。 Google や Apple などのサードパーティのアカウントでログインします。

	Register
tuya	and the second division of the second divisio
	1 Includes of the owner.
Concession of the	
Sign Up	
- Distant	

2. スマートロックデバイスを追加する

携帯電話のシステム設定は、Wi-Fi、Bluetooth、位置許可をオンにする必要があります。デバイスを追加」 をクリックして、近くのデバイスを検索します。デバイスがペアリングモードに入ったことを確認してく ださい。(ドアロックの#8#をクリックして Tuya アプリに入ります。)

Billetooth Step 1	Step 2 Generation Step a state life way strate a reason life way strate a reason life way Step a state life w	And Davies (2)	Fam.
O 2004/001/001/004	Al factor in the factor of		Step 4
Automa wittige			1

3. デバイス管理

リストビューは、追加されたすべてのデバイスを表示し、デバイスリストの順序を変更することができま す。クリックするとデバイス管理ページに移動します。(デバイスステータス、テンポラリコード、メンバ ー管理、キー管理、デバイス設定、デバイスログ

4	- 10.000	100
	871 4	
		V
10.1	the state because	
	in the second	
•	Contraction of the local sectors of the local secto	
0	time Hangeriet	
0.	control Providence	
0	and and	
~		
0	-	-
	10 AL	-
	1 11 1	

4. メンバー管理

ホームシナリオにメンバーを追加したり、ホームシナリオからメンバーを削除することができます。ホームシナリオでは、権限要件に従ってホームメンバーに異なる役割を割り当てることができます。

C Nambals	(mm	R (so (ar H) 100 April Marrison
Interio, contention	-	-
	Aur	
		entre antese

5. パス管理

スマートロックは、指紋、アクセスカード、パスワードのいずれでも、あなたの家への便利な、キーレス アクセスを提供します。メンバー管理 "ページで自分のパスを管理することができる。

1.17.91	and the first second second second		
- Ingeneriel			
(* Auss		(arr) Technologia (arr)	
	9		

6. 一時コード

スマートロックは、日常生活、社会活動、ビジネス管理におけるユーザーの多様な要求を満たすために、 一時的な許可を割り当てることができます。一時的なパスワードの作成をサポートします。

	DLOOK	*	÷.	Tamporary Melock	Pacorda	4	Tempurary Unlock	Record
	-	- 04	Taxa Taxa		24		67561807	
1	9					1	and here	7
9.77	(the starting					6		1
	press Table							
0~	dat Hangement	\sim						
0-	mutai Harapeteri	113						
0-	et have	16						
-								

7. デバイス・ログ

ハウスキーパーとして、スマートロックはドアで起きているすべてのことをユーザーに知らせることがで きる。異常があればアラームが作動する。例えば、誰かが間違ったパスワードを何度も入力したり、ロッ クをピッキングしたり、電池の残量が少なくなったりした場合などである。

a contraction of the second seco				_
		10	6.08	
A8.44		-	-	-
	1	-	Pel prove	
C are les an area		104	Print Dances (Star 50) 3 of Density and Chapterson 213	
•	-	-	fried France Star (m. 1) of Design American (1)	×
B Memory (see		1.00	Ball and Barriel I to	
O Human Haragement			diad and discrimination	4
O Anna Tingent			And Berman	÷
O hard been				
0				
- <u>-</u>	100	1	0.00	

8. ホーム管理

スマートホームアクセスを家族と共有し、メンバー固有のアクセス許可を設定します。

	H (0	C Hurse Management	< Hume Setting	ps.).	
WINTEE ;		WINFILL	Tions Name	-	
		Crane a terre	Firm Hangement	V Parentella	
Trive Party Value Services			London	21,011,011	
0 °r		And a factor	investment .		
Anna Anna A	mart filman		- wares	1000	
Hern Management			American		
D Message Carter			Torane Harra		
() HO & Heathern					
0 0 đ	a				