



FR Recharge de Key Light Mini

- À l'aide du câble USB fourni, branchez Key Light Mini à un chargeur USB 5 V délivrant au minimum 2,4 A. Le processus de recharge commence automatiquement et le témoin d'état de la batterie indique le niveau de charge. Une fois la recharge terminée, c'est-à-dire au bout de 60 à 100 minutes, tous les voyants restent allumés en continu.
- Remarque : Key Light Mini accepte la recharge rapide jusqu'à 5 V, 3 A. Veillez à utiliser un câble USB adapté à la recharge rapide.

Utilisation de Key Light Mini

- Placez Key Light Mini sur une surface plane, installez-le sur une fixation 1/4" (Elgato Multi Mount, par exemple) ou aimantez-le sur une surface magnétique.
- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant cinq secondes pour allumer Key Light Mini. Appuyez de nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
- Par défaut, Key Light Mini est en mode Luminosité. Appuyez brièvement sur la molette pour accéder au mode Température de couleur (Key Light Mini clignote alors deux fois), puis répétez l'opération pour accéder au mode Luminosité (Key Light Mini clignote une seule fois). Actionnez la molette vers le haut ou le bas pour régler la luminosité ou la température de couleur.
- Appuyez sur la molette pendant cinq secondes pour désactiver ou activer le Wi-Fi.
- Voyant d'état
Éteint : Le Wi-Fi est désactivé
Clignotement : Key Light Mini n'a pas été associé ou aucun réseau n'a été trouvé
Allumé : Key Light Mini est connecté

Installation (Control Center)

- Téléchargez et installez l'application Control Center pour Mac, Windows, iOS ou Android : elgato.com/download
- Allumez Key Light Mini. Le démarrage prend environ cinq secondes.
- Ouvrez l'application Control Center et associez votre Key Light Mini au logiciel en cliquant sur l'icône +.
Pour procéder au jumelage Wi-Fi avec un Mac, allumez Key Light Mini, cliquez sur l'icône Wi-Fi dans le menu État qui se trouve en haut à droite, puis sélectionnez votre nouvel accessoire. Une fois que vous avez suivi la procédure de configuration dans Utilitaire Airport, vous avez accès à votre Key Light Mini dans Elgato Control Center.
- Utilisez Control Center pour allumer et

éteindre votre Key Light Mini, régler la luminosité, ajuster la température de couleur et configurer les paramètres avancés.

- Remarque : Si votre PC n'a pas de connexion Wi-Fi, utilisez l'application Elgato Control Center de votre appareil iOS ou Android pour ajouter Key Light Mini. La connexion Wi-Fi n'est requise que lors de l'association initiale. Une fois qu'il est associé à l'application, vous pouvez contrôler votre Key Light Mini avec n'importe quel appareil filaire ou sans fil de votre réseau.

Paramètres avancés accessibles via l'application Control Center

- Si votre Key Light Mini reste branché au secteur en permanence, activez le mode studio pour désactiver totalement l'utilisation de la batterie. Ce mode vous aide à prolonger la durée de vie de votre batterie et limite les surchauffes en cas d'utilisation prolongée.
- Activez le mode d'économie d'énergie pour désactiver le Wi-Fi et atténuer la luminosité si le niveau de batterie est très faible. Ajustez le niveau de batterie pour définir votre seuil personnalisé entraînant l'activation du mode d'économie d'énergie.

Reset (Réinitialisation)

- Allumez Key Light Mini. Appuyez sur le bouton Reset pendant au moins dix secondes avec un petit outil, jusqu'à ce que la lumière clignote trois fois. Relâchez ensuite le bouton. Key Light Mini redémarre automatiquement au bout de quelques secondes.
- Remarque : La réinitialisation rétablit les réglages d'usine de votre Key Light Mini et efface tous les identifiants Wi-Fi.

Informations sur la batterie

- Elgato accorde une grande importance à la protection de l'environnement. Aussi, lors de la conception de nos produits, nous cherchons à améliorer leur sécurité et leur durée de vie. C'est pourquoi Key Light Mini embarque un circuit à recharge rapide de 12 watts particulièrement innovant, avec limitation automatique du courant, limitation de la capacité, seuil de température et protection contre les surtensions. Il intègre aussi la technologie intelligente Power Path Management, pour réduire le temps de recharge et améliorer l'efficacité. Nos batteries utilisent des éléments chimiques de grande qualité et nos produits sont conçus pour ne jamais fonctionner au maximum de leurs capacités techniques. De par la construction du produit, il est possible de

remplacer la batterie (kit batterie vendu séparément), tandis que les paramètres logiciels permettent de réduire la consommation de batterie. Elgato cherche à proposer des produits de qualité, dont la batterie est couverte par une garantie de deux ans, dans les conditions suivantes :

- Veillez à utiliser exclusivement des chargeurs 5 V et 2,4 A, ou offrant un courant de recharge plus élevé.
 - Pendant la recharge, l'utilisation et le stockage, le produit doit rester à une température comprise entre 5 et 35 °C.
 - Utilisez le plus possible le mode Bypass pour préserver la durée de vie de la batterie.
 - N'utilisez ce produit que pour les usages pour lesquels il est prévu. Suivez les instructions générales et celles liées à la sécurité de la batterie qui figurent dans le manuel d'utilisation. Toute utilisation abusive peut provoquer des chocs électriques, des brûlures, des incendies et d'autres dangers ou blessures.
 - Ce produit et/ou ses batteries ne doivent en aucun cas être brûlés. N'exposez pas les batteries à la lumière directe du soleil ou à des températures très élevées (voiture garée au soleil, plaque de cuisson allumée, etc.). En cas de surchauffe, les batteries peuvent exploser.
 - Si le produit devient très chaud, dégage une odeur étrange ou change de couleur, cessez immédiatement de l'utiliser et de le charger.
 - Ne placez jamais les produits et/ou les batteries dans un four à micro-ondes ou sur une cuisinière à induction.
 - Rechargez toujours les batteries à temps.
 - Vous ne devez en aucun cas modifier, court-circuiter ou endommager les produits et/ou les batteries, ni inverser leur polarité.
 - Empêchez tout contact entre les bornes des batteries et des objets métalliques, pour éviter un court-circuit au niveau des batteries.
 - N'emballez pas les batteries dans des feuilles métalliques. Avant de mettre les batteries au rebut, placez-les dans un sac plastique ou posez un ruban adhésif sur les bornes.
 - N'exposez pas les batteries à des liquides.
 - Veillez à ce que vos mains, les batteries et le produit soient secs lorsque vous les manipulez.
 - Évitez tout contact avec la peau ou les yeux si les batteries sont endommagées ou coulent. En cas d'accident de ce type, rincez la peau ou les yeux à l'eau immédiatement et abondamment, et consultez un médecin.
- Remarque : Suivez les règles en vigueur dans votre pays concernant le tri sélectif des déchets électriques et électroniques, et des batteries rechargeables. Le respect des règles de mise au rebut permet de limiter l'impact de ces produits sur l'environnement et la santé humaine.

Avertissement

- En cas d'utilisation prolongée, Key Light Mini peut devenir chaud. Manipulez-le avec précaution.
- Si vous portez un implant ou un stimulateur cardiaque, évitez tout contact rapproché ou prolongé avec des aimants ou leurs champs magnétiques.
- Ne couvrez pas Key Light Mini, en particulier la partie située à l'arrière.
- Ne placez pas ce produit près d'un tapis, de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.
- Faites particulièrement attention si des enfants se trouvent à proximité lors de l'installation.
- Ne fixez aucun objet à Key Light Mini.
- N'exposez pas Key Light Mini à la lumière directe du soleil ni à une humidité élevée.
- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à de forts courants d'air. Les courants d'air peuvent entraîner une chute du produit et l'endommager.
- Conservez Key Light Mini à l'abri de la poussière et des saletés. Si vous constatez que le produit est sale, essayez-le doucement en utilisant un chiffon doux humidifié avec une petite quantité d'eau et un détergent doux et neutre. Le benzène, les diluants et les autres substances volatiles peuvent entraîner des dégâts irréparables et ne doivent en aucun cas être utilisés pour nettoyer ce produit.
- Utilisez exclusivement les accessoires fournis avec le produit ou vendus par le fabricant.

DE Key Light Mini laden

- Verbinde Key Light Mini über das beiliegende USB-Kabel mit einem USB-Ladegerät mit 5 V und mindestens 2,4 A. Der Ladevorgang beginnt automatisch, und den Ladestand kannst du an der Batteriestatusanzeige ablesen. Das Gerät ist vollständig aufgeladen, wenn alle LEDs durchgehend leuchten (nach ca. 60–100 Min.).
- Hinweis: Key Light Mini unterstützt schnelles Laden mit bis zu 5 V, 3 A. Verwende ein geeignetes USB-Kabel für schnelles Laden.

Key Light Mini verwenden

- Stelle Key Light Mini auf eine ebene Oberfläche, befestige es an einer 1/4"-Halterung (z. B. Elgato Multi Mount) oder lass es an einer magnetischen Fläche haften.
- Halte die Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um Key Light Mini einzuschalten. Drücke die Taste erneut, um es auszuschalten.
- Key Light Mini befindet sich standardmäßig im Helligkeitsmodus. Drücke kurz auf das Jog-Wheel, um in den Farbtemperaturmodus zu wechseln (Key Light Mini blinkt zweimal auf). Wiederhole dies, um zum Helligkeitsmodus zurückzukehren (Key Light Mini blinkt einmal auf). Drücke das Jog-Wheel nach oben/unten, um Helligkeit oder Farbtemperatur zu erhöhen oder zu senken.
- Halte das Jog-Wheel 5 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Funktion ein-/auszuschalten.
- Status-LED
Aus: WLAN ist deaktiviert
Blinkt: Key Light Mini nicht verbunden oder kein Netzwerk gefunden
An: Key Light Mini ist verbunden

Installation (Control Center)

- Lade und installierte die App „Control Center“ für Mac, Windows, iOS oder Android: elgato.com/download
 - Schalte Key Light Mini ein. Der Startvorgang dauert etwa 5 Sekunden.
 - Starte die Control Center-App und wähle „+“, um Key Light Mini zu verbinden. Einrichten über WLAN mit einem Mac: Schalte Key Light Mini ein, klicke auf das WLAN-Symbol oben rechts im Statusmenü und wähle das neue Zubehörgerät. Nachdem der Einrichtungsvorgang mit dem AirPort-Dienstprogramm abgeschlossen wurde, kann Key Light Mini im Elgato Control Center angewählt werden.
 - Verwende Control Center, um Key Light Mini ein-/auszuschalten, Helligkeit und Farbtemperatur einzustellen und erweiterte Einstellungen vorzunehmen.
 - Hinweis: Wenn dein PC kein WLAN unterstützt, nutze die Elgato Control Center-App auf deinem iOS- oder Android-Gerät, um Key Light Mini hinzuzufügen. Die WLAN-Verbindung ist nur für die Ersteinrichtung erforderlich. Danach kannst du Key Light Mini mit jedem Gerät im Netzwerk steuern, unabhängig davon, ob es per Kabel oder drahtlos mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Erweiterte Einstellungen über die Control Center-App**
- Wenn Key Light Mini durchgehend mit dem Stromnetz verbunden ist, aktiviere den Studiomodus, um die Batterie vollständig zu umgehen. Dies schont die Lebensdauer der Batterie und verhindert Überhitzung bei längerem Betrieb.
 - Im Energiesparmodus wird die WLAN-Funktion deaktiviert und das Licht gedimmt, wenn der Ladestand niedrig ist. Du kannst selbst einstellen, bei welchem Batteriestand der Energiesparmodus aktiviert wird.

Reset (Zurücksetzen)

- Schalte Key Light Mini ein. Halte die Taste Reset (Zurücksetzen) mit einem kleinen Werkzeug mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis das Licht dreimal aufblinkt. Lass die Taste dann los. Key Light Mini wird nach einigen Sekunden automatisch neu gestartet.
- Hinweis: Durch das Zurücksetzen werden die Werkseinstellungen von Key Light Mini wiederhergestellt und alle WLAN-Zugangsdaten vom Gerät gelöscht.

Informationen zur Batterie

- Bei Elgato ist uns Umweltschutz wichtig, weshalb wir großen Aufwand betreiben, um unsere Produkte sicher und langlebig zu gestalten. Daher enthält Key Light Mini moderne 12-Watt-Technologie für schnelles Laden mit automatischer Strom-Kapazitäts- und Temperaturbegrenzung sowie Überspannungsschutz. Zudem bietet es intelligentes Power-Path-Management für minimale Ladezeit und maximale Effizienz. Wir nutzen fortschrittliche Batterietypen mit großzügig bemessenen Spezifikationen. Die Batterie ist austauschbar (Batteriekits separat erhältlich) und kann mittels Softwareeinstellungen geschont werden. Elgato steht für Qualität und bietet zwei Jahre Gewährleistung auf die Batterie, solange du folgende Bedingungen einhältst:
- Verwende ausschließlich Ladegeräte mit 5 V und mindestens 2,4 A.
- Lade, betriebe und lagere das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 35 °C.
- Aktiviere wann immer möglich den Studiomodus zum Umgehen der Batterie, um deren Lebensdauer zu verlängern.
- Nutze dieses Produkt nur zum vorgesehenen Zweck. Folge den im Handbuch beschriebenen allgemeinen Anweisungen und den Hinweisen für Batteriesicherheit. Falsche Verwendung kann zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen oder anderen Gefahren oder Verletzungen führen.
- Verbrenne unter keinen Umständen dieses Produkt und/oder die enthaltenen



Baterías. Sete Batterien keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus (z. B. im heißen Auto oder auf dem Herd). Batterien können bei Überhitzung explodieren.

- Wenn das Produkt sehr heiß wird, einen auffälligen Geruch abgibt oder sich farblich verändert, höre sofort auf, es zu verwenden oder zu laden.
- Lege Geräte und/oder Batterien niemals in einen Mikrowellenherd oder auf ein Induktionskochfeld.
- Lade Batterien immer rechtzeitig.
- Modifiziere Geräte und/oder Batterien nicht und beschädige sie nicht mutwillig, verursache keinen Kurzschluss und lade sie nicht mit veräuschter Polarität.
- Bringe die Batteriepole nicht in Kontakt mit Metallgegenständen, dies könnte einen Kurzschluss verursachen.
- Wickele Batterien nicht in Alufolie. Klebe die Batteriepole ab oder lege die Batterien in eine Plastiktüte, bevor du sie entsorgst.
- Bringe Batterien nicht in Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Achte im Umgang mit Batterien darauf, dass sowohl deine Hände als auch das Produkt und die Batterien trocken sind.
- Berühre beschädigte oder leckende Batterien nicht ungeschützt, und fasse dir nicht in die Augen, wenn du Batterieflüssigkeit an den Fingern haben könntest. Wenn du in Kontakt mit Batterieflüssigkeit kommst, spüle die Stelle sofort mit klarem Wasser und suche einen Arzt auf.
- Hinweis: Halte die in deinem Land geltenden Vorschriften zum separaten Entsorgen von elektrischen und elektronischen Produkten und wiederaufladbaren Batterien ein. Durch korrektes Entsorgen schützt du die Umwelt und die Gesundheit deiner Mitmenschen.

Warnhinweise

- Key Light Mini kann bei längerer Nutzung heiß werden. Bitte gehe stets vorsichtig vor.
- Wenn du über ein ICD-Implantat oder einen Herzschrittmacher verfügst, halte dich nicht in direkter Nähe von Magneten oder über längere Zeit in Magnetfeldern auf.
- Decke Key Light Mini nicht ab, insbesondere nicht die Rückplatte.
- Platziere das Gerät nicht auf oder in der Nähe von Teppichen, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien.
- Bei Anwesenheit von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Befestige keine Gegenstände an Key Light Mini.

- Setze Key Light Mini nicht direktem Sonnenlicht oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Stelle das Produkt nicht an Orten auf, an denen starker Luftzug herrscht oder auftreten kann. Starke Luftzüge und Windstöße können Bewegung verursachen, die das Produkt beschädigen können.
- Halte Key Light Mini sauber. Sollte es verschmutzen, wische es mit einem weichen Tuch ab. Du kannst das Reinigungstuch auch mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel anfeuchten. Reinigungsbenzin, Verdünner und andere flüchtige Stoffe können das Produkt dauerhaft beschädigen und dürfen daher nicht verwendet werden.
- Nutze nur Zubehör, das mit dem Gerät geliefert wurde oder von dessen Hersteller angeboten wird.

ES Cómo cargar tu Key Light Mini

- Conecta tu Key Light Mini con el cable USB incluido a un cargador USB de 5 V y como mínimo 2,4 A. El proceso de carga empezará automáticamente y el nivel de carga se mostrará en el indicador de estado de batería. Cuando la carga haya finalizado (transcurridos de 60 a 100 minutos), todos los LED quedarán iluminados constantemente.
- Importante: La Key Light admite carga rápida hasta 5 V y 3 A. No olvides usar un cable USB indicado para carga rápida.

Cómo usar tu Key Light Mini

- Coloca tu Key Light Mini en una superficie lisa, fíjala a una montura de 1/4 pulgada (por ej., Elgato Multi Mount) o a una superficie magnética.
- Pulsa el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para encender tu Key Light Mini. Vuelve a pulsar el botón para apagarla.
- Por omisión, Key Light Mini está en el modo brillo. Pulsa brevemente la rueda de control para entrar en el modo de temperatura de color (tu Key Light Mini parpadeará dos veces), y repite lo mismo para volver al modo de brillo (tu Key Light Mini parpadeará una vez). Pulsa la rueda de control hacia arriba/abajo para ajustar el nivel de brillo o la temperatura de color.
- Pulsa la rueda de control durante 5 segundos para desactivar/activar la conexión Wi-Fi.
- LED de estado
Apagado: conexión Wi-Fi desactivada
Parpadeo: tu Key Light Mini no está

enlazada o no se ha detectado la red
Encendido: tu Key Light Mini se ha conectado

Instalación (Control Center)

1. Descarga e instala la aplicación Control Center para Mac, Windows, iOS o Android: elgato.com/download
2. Enciende tu Key Light Mini. Tardará aproximadamente 5 segundos en arrancar.
3. Abre la aplicación Control Center y enlaza tu Key Light Mini pulsando el icono +.
Para enlazar por Wi-Fi usando un Mac, enciende la Key Light Mini, pulsa el icono de Wi-Fi que hay en el menú de la barra de estado en la esquina superior derecha y selecciona el nuevo accesorio. Tras finalizar el proceso de configuración de la Utilidad Airport, tu Key Light Mini ya será accesible desde Elgato Control Center.
4. Usa Control Center para encender o apagar tu Key Light Mini, ajustar el brillo, escoger la temperatura de color exacta y configurar las opciones avanzadas.
- Importante: Si tu ordenador no tiene Wi-Fi, usa la aplicación Elgato Control Center en tu dispositivo iOS o Android para añadir tu Key Light Mini. Solo se necesita conexión Wi-Fi para el enlace inicial. Una vez que la hayas enlazado, podrás controlar tu Key Light Mini desde cualquier dispositivo en tu red con conexión por cable o inalámbrica.

Opciones avanzadas con la aplicación Control Center

- Si tu Key Light Mini siempre está conectada a la corriente, activa el modo estudio para no utilizar en absoluto la batería. Este modo ayuda a alargar la vida útil de la batería y evitar el sobrecalentamiento durante sesiones muy largas de uso.
- Activa el modo de ahorro de energía para apagar el Wi-Fi y atenuar la luz si la batería tiene poca carga. Personaliza el umbral que activará el modo de ahorro de energía configurando el nivel de desecho de la batería.

Reset (Restaurar)

- Enciende tu Key Light Mini. Mantén pulsado el botón Reset con un utensilio pequeño durante al menos 10 segundos, hasta que la luz parpadee 3 veces en rojo. Deja de pulsar el botón en ese momento. Tu Key Light Mini se reiniciará automáticamente transcurridos unos segundos.

- Importante: Reset restaura los ajustes de fábrica de tu Key Light Mini y borra todas las credenciales de Wi-Fi.

Información de la batería

- En Elgato nos importa el medio ambiente y dedicamos muchos esfuerzos a la seguridad y la vida útil de este producto cuando lo diseñamos. Por esto, Key Light Mini incluye un circuito de carga de 12 W de tecnología punta, con limitación automática de corriente, limitación de capacidad, umbral de temperatura y protección contra sobretensión. También incluye gestión inteligente de la ruta de alimentación para minimizar el tiempo de carga y maximizar la eficiencia. Usamos baterías con una tecnología química de calidad superior y no llevamos el producto al límite de sus especificaciones. El diseño del producto permite cambiar la batería (el kit de batería se vende por separado) y los ajustes del software pueden ayudar a reducir el desgaste de la batería. En Elgato creemos en la calidad de nuestros productos y ofrecemos una garantía de dos años con las siguientes condiciones:
• Recuerda usar únicamente cargadores de 5 V y 2,4 A o mayor intensidad de carga.
• El intervalo de temperatura para cargar, usar y almacenar el producto es de 5 a 35 °C (41 a 95 °F).
• El modo de anulación de la batería debería usarse siempre que sea posible para prolongar la vida útil de la batería.
• Usa este producto únicamente para el fin para el que se ha diseñado. Sigue las instrucciones generales y de cuidado de la batería, como se describe en el manual de uso. El uso indebido puede causar descargas eléctricas, quemaduras, fuegos y otros peligros o lesiones.
• Nunca se debe quemar este producto ni sus baterías. No expongas las baterías a la luz directa del sol ni a temperaturas muy elevadas (por ej., el interior caliente de un coche o un homillo). Las baterías pueden explotar si se sobrecalientan.
• Si el producto se calienta mucho, desprende un olor extraño o cambia de color, deja de usarlo y cargarlo inmediatamente.
• No coloques nunca los productos ni las baterías en un horno microondas o una placa de inducción.
• Carga siempre la batería antes de que se agote por completo.
• No modifiques, cortocircuites, uses carga inversa ni dañes los productos o las baterías.
• No dejes que los terminales de la batería entren en contacto con objetos

metálicos; esto evitará que las baterías se cortocircuiten.

- No envuelvas las baterías en papel de aluminio. Aplica cinta aislante a los terminales de la batería o mete las baterías en una bolsa de plástico antes de deshacerte de ellas.
- No expongas las baterías a ningún líquido.
- Comprueba que tus manos, el producto y las baterías estén secos al manipular las baterías.
- Evita el contacto con la piel o los ojos si las baterías se dañan o pierden líquido. Si esto ocurre accidentalmente, lava inmediatamente la zona con agua y pide atención médica.
- Importante: obedece las normas de tu país para la recogida por separado de productos eléctricos y electrónicos, y de las baterías recargables. La eliminación correcta previene efectos negativos para el medio ambiente y la salud de las personas.

Advertencia

- Tu Key Light Mini puede calentarse durante un uso prolongado. Manéjala siempre con cuidado.
- Si tienes un desfibrilador cardioversor implantable o un marcapasos, evita la cercanía y el contacto prolongado con imanes y con sus campos magnéticos.
- No tapes tu Key Light Mini, especialmente la parte trasera.
- No lo coloques encima ni cerca de una alfombra o moqueta, cortinas u otros materiales inflamables.
- Ten especial cuidado al montarlo cerca de niños.
- No fijas ningún objeto a tu Key Light Mini.
- No dejes tu Key Light Mini expuesta a la luz directa del sol o a niveles elevados de humedad.
- No instalar en un sitio en el que pueda haber corrientes de aire fuertes. Las corrientes de aire y el viento pueden causar movimientos que podrían dañar el producto.
- Mantén tu Key Light Mini libre de suciedad y polvo. Si se ensucia, límpialo con cuidado usando un paño suave ligeramente humedecido con agua y detergente neutro. El benceno, los disolventes y demás sustancias volátiles pueden causar daños permanentes y nunca se deben usar como limpiadores.
- Usa únicamente accesorios incluidos con el producto o comercializados por el fabricante.

IT Charging Key Light Mini

- Con il cavo fornito in dotazione collegare Key Light Mini a un caricatore USB 5 V con min. 2,4 A. La procedura di ricarica si avvierà automaticamente e il livello di carica verrà indicato dall'indicatore di stato della batteria. Quando la carica è completa (dopo circa 60-100 minuti) tutti i LED resteranno costantemente accesi con luce fissa.
- Nota: Key Light supporta la ricarica rapida fino a 5 V, 3 A. Assicurarsi di usare un cavo USB di ricarica rapida appropriato.

Utilizzare Key Light Mini

- Collocare Key Light Mini su una superficie piana, collegarla a un supporto 1/4" (ad es. Elgato Multi Mount) o fissarla su una superficie magnetica.
- Premere il pulsante On/Off per 5 secondi per accendere Key Light Mini. Premere ancora il pulsante per spegnerla.
- Key Light Mini è in modalità Luminosità per default. Premere brevemente la ruota di scorrimento per accedere alla modalità Temperatura colore (Key Light Mini lampeggerà due volte) e ripetere per accedere alla modalità Luminosità (Key Light Mini lampeggerà una volta). Premere la rotella di scorrimento in su/giù per regolare l'intensità della luminosità o della temperatura colore.
- Premere la rotella di scorrimento per 5 secondi per disattivare/attivare il Wi-Fi.
- LED di stato
Off: il Wi-Fi è disattivato
Luce lampeggiante: Key Light Mini non è abbinata o la rete non è stata trovata
On: Key Light Mini è connessa

Installazione (Control Center)

1. Scaricare e installare l'app Control Center per Mac, Windows, iOS o Android: elgato.com/download
2. Accendere Key Light Mini. Si vorranno circa 5 secondi per l'avvio.
3. Aprire l'app Control Center e associare Key Light Mini facendo clic sull'icona +. Per l'abbinamento Wi-Fi usare un Mac, accendere la Key Light Mini, cliccare sull'icona Wi-Fi nel menu di stato in alto a destra e selezionare il nuovo accessorio. Dopo aver completato il processo di configurazione dell'Aiport Utility, Key Light Mini è accessibile da Elgato Control Center.
4. Utilizzare Control Center per attivare/disattivare Key Light Mini, variare la luminosità, regolare la temperatura colore e configurare le impostazioni avanzate.
- Nota: se il PC non è dotato di Wi-Fi, utilizzare l'app Elgato Control Center su un