



深圳市三好无线通信有限公司

Shenzhen 3Good Wireless Communication Co., Ltd

File name	财富之舟天线测试报告
Project	WS620A
Date	2022.12.12

*****CONFIDENTIAL*****

本文件属于公司秘密信息，请您恪守保密义务，勿向第三人透露。谢谢合作。

This file is confidential. Recipient(s) is(are) obligated to maintain secrecy and is(are) not permitted to disclose the contents of this file to others. Thank you.

拟作	
审核	

使用说明：

- 1.所有报告都在这个文档中，每次更新报告往后增加一页
- 2.每次调试保证都要有调试说明，本次报告的状态，目的以及下一步工作
- 3.在每个项目节点的报告必须包含文档中要求的所有数据

COVER	传导测试	8.19(T0样机)	时间 (状态)	+	The end
-------	------	------------	---------	---	---------

阅读报告文本最后一页为最新的调试状态，对应查找状态可以回溯到之前的报告页面

单页报告此处为结尾，为防止遗漏内容，请查阅时尽量下拉阅读到此处



传导测试数据

传导测试注意做好标注，对应到后面的测试报告状态。未更新传导则默认传导状态OK

8.19 T0样机（2/3G补偿低频0.5dB、高频0.8，4G补偿低频0.5dB、高频1dB）

2G	CH	Power	Sensitivity
GSM850	L	32.1	
	M	32.2	
	H	32.2	-108
EGSM900	L	32.1	
	M	32.2	
	H	32.3	-108
DCS1800	L	28.8	
	M	28.5	
	H	28.5	-108
PCS1900	L	28.4	
	M	28.5	
	H	28.6	-109

3G	CH	Power	Sensitivity
WCDMA1	L	21.4	
	M	21.5	
	H	21.4	-107
WCDMA2	L	21.1	
	M	21.3	
	H	21.2	-108
WCDMA5	L	21.7	
	M	21.6	
	H	21.6	-110
WCDMA8	L	21.7	
	M	21.7	
	H	21.5	-108

4G	CH	Power	Sensitivity
FDD-B2	L	21.2	
	M	21.3	
	H	21.3	-96
FDD-B3	L	21.3	
	M	21.2	
	H	21.3	-95
FDD-B4	L	21.3	
	M	21.1	
	H	21.3	-95
FDD-B5	L	21.6	
	M	21.5	
	H	21.5	-97
FDD-B7	L	21.1	
	M	21.2	
	H	20.9	-95
FDD-B12	L	21.7	
	M	21.8	
	H	21.8	-97
FDD-B17	L	21.9	
	M	21.9	
	H	22.1	-97
FDD-B28	L	21.8	
	M	21.7	
	H	21.9	-96
FDD-B66	L	21.1	
	M	21.3	
	H	20.8	-93

4G	CH	Power	Sensitivity
FDD-B71	L	21.6	
	M	21.8	
	H	21.7	-96
FDD-B41	L	20.8	
	M	20.9	
	H	21	-93

注：1 本次测传导未加线损，低频可在现有的基础上低频加0.5dB、高频加0.8dB。

2：本次测试未加屏蔽盒测试，灵敏度可能不准确，功率不影响。

