蓝牙键盘

说明书

注意：正确操作本产品，请仔细阅读用户手册。



支持系统

Win/IOS/Android

● iOS系统连接使用说明：

1.打开键盘，蓝色灯亮起,完成开机；
按Fn+C快捷，蓝灯闪烁进入对码状态；
长之键盘，关闭配对。

2.打开“蓝牙”进入搜索模式。

3.查到发现“Bluetooth 5.1 Keyboard”，
然后点击选项对应连接。

4.提示连接配对成功，您现可以开始
使用您的键盘了。

● Win 10 系统连接使用说明：

1.打开键盘，蓝色灯亮起,完成开机；
按Fn+C快捷，蓝灯闪烁进入对码状态；
长之键盘，关闭配对。

2.打开设置，打开蓝牙，点击添加蓝牙或
其他设备。

3.在添加设备面板弹“蓝牙”进行搜索。

4.查到发现“Bluetooth 5.1 keyboard”，
然后点击选项对应连接。

5.提示连接配对成功，您现可以开始
使用您的键盘了。

● Android系统连接使用说明：

1.打开键盘，蓝色灯亮起,完成开机；
按Fn+C快捷，蓝灯闪烁进入对码状态；
长之键盘，关闭配对。

2.打开“设置”，然后点击“连接”

3.打开蓝牙，进行配对处搜索。

4.点击配对在“Bluetooth 5.1 Keyboard”，
出现配对请求，点击确定。

5.提示连接配对成功，您现可以开始
使用您的键盘了。

注：配对成功以后下次使用只需要打开蓝牙键盘电源及设备即会自动连接，蓝牙键盘将会记忆最近最多二个设备的连接，不需要再进行配对操作。

产品功能

IOS/Android		Windows		Windows	
Fn+	对应功能	Fn+Shift	对应功能	Fn+	对应功能
~` +Esc	返回桌面	~` +Esc	主页	~` +Esc	Esc
!1 +F1	搜索	!1 +F1	搜索	!1 +F1	F1
@2 +F2	全选	@2 +F2	全选	@2 +F2	F2
#3 +F3	复制	#3 +F3	复制	#3 +F3	F3
$4 +F4	粘贴	$4 +F4	粘贴	$4 +F4	F4
%5 +F5	剪切	%5 +F5	剪切	%5 +F5	F5
^6 +F6	上一曲	^6 +F6	上一曲	^6 +F6	F6
&7 +F7	暂停/播放	&7 +F7	暂停/播放	&7 +F7	F7
*8 +F8	下一曲	*8 +F8	下一曲	*8 +F8	F8
(9 +F9	静音	(9 +F9	静音	(9 +F9	F9
)0 +F10	音量减小	)0 +F10	音量减小	)0 +F10	F10
_- +F11	音量增大	_- +F11	音量增大	_- +F11	F11
+= +F12	锁屏	+= +F12	锁屏	+= +F12	F12

三系统切换语言：

Windows： Alt+Shift 切换语言　　IOS： Ctrl+空格键 切换语言

Android： Shift+空格键 切换语言

技术规格

键盘尺寸：334.4 x 104.6 x 3.35 mm (打开)
167.2 x 104.6 x 6.7 mm (折叠) 键盘重量：166 g

使用按键工作电流：< 3.5 mA　　待机电流：0.04~0.3mA

工作距离：10 m　　休眠电流：22 uA

锂电池容量：90 mAh　　休眠时间：10 分钟

工作电压：3.4-4.2 V　　唤醒方式：按键唤醒

充电器规格：5V ⎓ 1A或2A

状态显示LED

- 对码：打开键盘，蓝牙指示灯蓝灯亮起，按下Fn+C对码键，蓝灯闪烁
- 充电：指示灯绿色，充满灯灭
- 低电压指示：当电压低于3.4V，红色指示灯闪烁

多通道连接

- 连接第1个设备时，先按Fn+ Q1，再按Fn+C对码，开始连接。
- 连接第2个设备前，先按一次Fn+ Q2， 再按Fn+C对码，开始连接。
- 连接第3个设备前，先按一次Fn+ Q3， 再按Fn+C对码，开始连接。
- 在多个设备间切换时，按Fn+ Q1 / Q2 / Q3 切换，即可自动切换到已连接的设备。

故障分析

请与售后服务人员联系

知识产权信息

未经本司的许可，禁止复制本用户手册的内容。

安全提醒

请不要打开或修理该设备，请不要在潮湿环境内使用设备，请用干布擦拭该设备。

质保条款

本设备自购买之日起，提供1年保修服务。

键盘保养

1. 请勿将设备暴露在液体和潮湿的环境中或使其淋雨，请勿在浴缸、水槽、桑拿房、游泳池或蒸汽房附近使用。
2. 请勿将设备暴露于过高或过低的温度下。
3. 请勿长时间放置在阳光直射的地方。
4. 请勿戴达拉火，如果饮用茶、咖啡或者酸奶。
5. 避免使用锋利器物刮擦产品，及时给产品进行充电以保证正常使用。

常见问题解答

1. 平板无法连接蓝牙键盘？
1）请先检查蓝牙键盘是否每进入配对状态。然后再打开平板电脑蓝牙搜索设备进行连接。
2）检查蓝牙键盘电量是否充足，电量不足也会导致无法连接，请将蓝牙键盘充电后再使用。
2. 键盘指示灯在使用途中一直闪烁？
键盘指示灯在使用途中一直闪烁，亦沙电池即将没电，请尽快将键盘充电。
3. 设备显示蓝牙键盘断开连接？
蓝牙键盘在一段时间内不使用，设备为了省电将自动关闭蓝牙功能，按键盘任意键唤醒，蓝牙连接自动恢复。

保修卡

用户填写资料

公司或个人全称 _____

通讯地址 _____

电话 _____　邮编 _____

所购产品名称及型号 _____

_____

购买日期 _____

_____

Purchased date _____

本保修卡不适用于下列原因导致的问题或损坏：
（1）意外事件、误用、疏忽产品或因不合理的使用、改装或滥用；
（2）由外部原因产生，如电压波动或产品被电源或其它设备的电压（过高或过低）；
（3）由非授权修理、测试或拆卸产品造成的损坏或其他的问题；
（4）由使用非原厂配件或非原厂配件造成的损坏；
（5）因使用条件、环境等因素造成；长期闲置；、、、