


■ システム要件:

- OS: Windows® 11 / 10, iPadOS® / iPadOS® 17 以降, Android 13 以降
- 利用可能な空きポート: USB™ 2.0 未満
- ハードディスク容量: 最低100MB
- CPU: 第10世代 Intel® Core™ i5 プロセッサ, x86/64
- RAM: 最低16GB

■ Windows®コンピュータにドライバーとアプリをインストールする方法:

- JUAW22をWindows®コンピュータに接続する前に、ドライバーとアプリをインストールしてください。
1. J5Createの公式ウェブサイトからJUAW22 CrossLinkドライバーをダウンロードしてください。
 2. ドライバーをダウンロードした後、「CrossLinkWirelessInstaller.exe」をクリックし、画面の指示に従ってドライバーをインストールしてください。



* ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、インストールを実行するために「はい」をクリックしてください。

■ iPad®/iPhone®/Android™

ファンにアプリをインストールする方法:

1. iPad®/iPhone® App Store®/Wormhole - CrossLink Wireless/アプリをインストールしてください。
2. Android™デバイス: Google Play™から Wormhole - CrossLink Wireless/アプリをインストールしてください。

ペアリング

1. Windows®コンピュータで: Wormhole CrossLink Wireless/アプリケーションを起動し、デバイスの画面を1秒間押して、「拡張」または「ミラー」モードの補助メニューを表示します。



2. iPad®/iPhone®/Android™フォンで: iPad®/iPhone®/Android™フォンで「Wormhole CrossLink Wireless」アプリを開き、「コンピュータとペアリング」をトリックし、アプリの指示に従ってコンピュータとのペアリングを完了してください。



■ Wormhole - CrossLink Wireless アプリの操作説明 (iPad®/iPhone®/Android™フォン用)

1. トップレベルのペアリング (iPad® / iPhone® / Android™) 1. ペアリングの解除: ペアリングされたコンピュータとの接続を解除します。
2. 新しいコンピュータを追加: 新しいコンピュータにデバイスを追加します。
3. コンピュータのホストスポット: クリックしてデバイスをペアリングされたコンピュータに接続できます。

(Windows®でコンピュータのモバイルホストスポット)機能を有効にする必要があります)



B. Windows® から iPad®/iPhone®/Android™ フォンへ




拡張モード

「拡張」を押すと、この機能によりiPad®/iPhone®/Android™フォンがWindows®コンピュータの拡張ディスプレイとして動作します。拡張された作業スペースにより、作業効率が向上します。

ミラーモード


「複製」を押すと、この機能によりWindows®コンピュータの画面をiPad®/iPhone®/Android™フォンにミラーリングできます。



拡張モードはラダーモードを終了する方法


iPad®/iPhone®/Android™フォンの画面を1秒間押して、「拡張」または「ミラー」モードの補助メニューを表示します。

終了ボタンをクリックして、拡張/ミラーモードを無効にします。



C. iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話から Windows® へのミラーモード

1. 拡張機能を押すと、この機能によりiPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話の画面をWindows®コンピュータにミラーリングできます。
2. のプロジェクト等上を押して、iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話からWindows® への拡張を開始してください。



「バージョン情報」

「バージョン情報」をクリックすると、このページでアプリのバージョンを確認したり、更新を確認をクリックして、iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話にインストールされている Wormhole CrossLink Wireless/アプリを最新のバージョンに更新することができます。



設定

「設定」をクリックすると、このページで「アプリ設定」、「画質設定」、「拡張位置」機能を設定できます。



ホワイトボード

この機能により、画面上にメモを取ることができます。



■ データ共有


(iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話から Windows® へ)

1. 写真(ファイル)を選択し、「共有」アイコンをクリックします(この場合はiPad®を例として使用)。
2. 「CrossLink Wireless」アプリを選択してデータ共有プロセスを開始します。




■ Wormhole - CrossLink Wireless 操作説明 (適用Windows® 電腦)

Wormhole - CrossLink Wireless メインパネルを起動する。スタートメニューで「Wormhole - CrossLink Wireless」アイコンをクリックし、「メインパネル」をクリックします。



ファイル転送 (Windows® から iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話へ)

「ファイル転送」をクリックし、写真(ファイル)をファイルを送ります。このファイルをクリックして、iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話にインストールされている「Wormhole CrossLink Wireless」アプリを最新のバージョンに更新することができます。



接続

「ペアリング」されたデバイスの一覧(「削除」または「切断」)を選択します。新しいデバイスを追加してペアリングするには、+アイコンをクリックします。

コンピュータモバイルホストスポット (Windows® で)

コンピュータモバイルホストスポットをアクティブにモバイルホストスポット機能を有効にするため、ペアリングされたデバイスのためにホストスポット接続が提供されます。



「バージョン情報」

「バージョン情報」をクリックすると、このページでアプリのバージョンを確認したり、更新を確認をクリックして、iPad®/iPhone®/Android™ 携帯電話にインストールされている Wormhole CrossLink Wireless/アプリを最新のバージョンに更新することができます。



設定

「設定」をクリックすると、このページで「ファイルダウンロード/パス」の設定や「KMSスイッチ」設定(機能を有効にすることができます)。

KMSスイッチ設定について

中央のマウスボタンをクリックすると、ペアリングされたiPad®/iPhone®/Android™ デバイスに切り替えて、キーボードとマウスを制御したり、モバイルまたはタブレットの画面に表示されているテキストやファイルをクリックボードで操作できます。



ホワイトボード

この機能により、画面上にメモを取ることができます。




■ システム要件:

- 作業系統: Windows® 11/10+ iPadOS® 17 或以上 或上 或上
- Android 13 或以上 或上
- 可用 USB-C 埠: 連続 USB™ 3.2
- 記憶容量: 至少 100MB
- 處理器: 第十代 Intel® Core™ i5 至少 8 核心
- 記憶體: 至少 16GB

■ 在 Windows® 電腦安裝驅動與應用程式:

- 請在「JUAW22」連接器 Windows® 電腦之前安裝驅動程式與應用程式:
1. 從 J5Create 官方網站下載 JUAW22 CrossLink Wireless/驅動程式。
 2. 下載完成後，點選「CrossLinkWirelessInstaller.exe」並按照畫面指示完成安裝。



當出現使用者帳戶控制提示時「請按」是繼續安裝。



■ 在 iPad®/iPhone®/Android™ 手機上安裝應用程式:

1. iPad®/iPhone®: 從 App Store 下載並安裝「Wormhole - CrossLink Wireless」應用程式。
2. Android™ 裝置: 從 Google Play™ 下載並安裝「Wormhole - CrossLink Wireless」應用程式。

配对裝置

1. 在 Windows® 電腦上: 開啟「Wormhole CrossLink Wireless」應用程式，然後點選「新增裝置」以開始與 iPad®/iPhone®/Android™ 手機配对。



2. 在 iPad®/iPhone®/Android™ 手機上: 開啟「Wormhole CrossLink Wireless」應用程式，點選「與電腦配对」並按照應用程式的指示完成配对。



■ Wormhole - CrossLink Wireless App操作説明 (適用iPad®/iPhone®/Android™ 手機)

- ・ 移動配对: 解除與已配对電腦的裝置配对。
- ・ 新增電腦: 將裝置新增至新的電腦。
- ・ 電腦配对: 裝置以前使用过的裝置連接到目前已配对的電腦 (僅在 Windows® 上使用「電腦行動熱點」功能)。



B. Windows® to iPad®/iPhone®/Android™ phone



Extend Mode

點選「Extend」此功能可將 iPad®/iPhone®/Android™ 手機作為 Windows® 電腦的延伸顯示器，擴展工作空間以提高工作效率。

Mirror Mode

點選「Duplicate」此功能可將 Windows® 電腦畫面複製至 iPad®/iPhone®/Android™ 手機。

Exit Extend/Mirror Mode

在 iPad®/iPhone®/Android™ 手機螢幕按住 1 秒以顯示輔助菜單，然後點選「Exit」按鈕以結束延伸或鏡像模式。



C. iPad®/iPhone®/Android™ phone to Windows®

MIRROR MODE

1. 點選「Start Broadcast」以將 iPad®/iPhone®/Android™ 手機畫面鏡像至 Windows® 電腦。
2. 點選「Stop Project」以停止從 iPad®/iPhone®/Android™ 手機至 Windows® 的畫面投影。



About

點選「About」以檢查應用程式版本，或點選「Check for Update」以更新至最新版本。



Settings

點選「Settings」可進行「App Setting」、「Quality Definition」、「Extended Position」等功能調整。



White Board

此功能允許您在螢幕顯示上進行註記。



■ 檔案分享

(iPad®/iPhone®/Android™ phone to Windows®)


1. 選擇照片(檔案)後點選「分享」。
2. 選擇「CrossLink Wireless」以顯示資料共享。



■ Wormhole - CrossLink Wireless 操作説明 (適用Windows® 電腦)

啟動 Wormhole - CrossLink Wireless 主面板

點選「Wormhole - CrossLink Wireless」顯示，然後點選「Main Panel」。




Transfer File (Windows® to iPad®/iPhone®/Android™ phone)

1. 點選「Transfer File」以選擇照片(檔案)，然後點選「Click to select a file or drag a file here」按鈕。
2. 或者可以選擇點點「Click to select a file or drag a file here」來選擇照片(檔案)，然後點選「Save」來傳輸照片(檔案)。



關於 KMS Switch Setting:

點擊中間的清單後底部可切換至配对的 iPad® / iPhone® / Android 裝置以控制鏡像傳輸。同時顯示的文字或檔案也可在您的手機或平板投影螢幕上使用。




Connection

在「List of Paired Devices」中「Delete」或「Disconnect」設備，點擊 + 圖示以添加新配对設備。

Computer Mobile Hotspot

點擊「Computer Mobile Hotspot」以啟用行動熱點功能;它將為配对設備提供熱點連接。



About

點選「About」此頁面允許您檢查應用程式版本或點選「Check for Update」以將「Wormhole CrossLink Wireless」更新到最新版本。



Settings

點選「Setting」此頁面允許您設置「檔案下載路徑」或啟用「KMS 切換設定」功能。

關於 KMS Switch Setting:

點擊中間的清單後底部可切換至配对的 iPad® / iPhone® / Android 裝置以控制鏡像傳輸。同時顯示的文字或檔案也可在您的手機或平板投影螢幕上使用。



White Board

此功能允許您在螢幕顯示上進行註記。



修改日期：2024-11-01

製作版本：V

客戶名稱：j5create

產品名稱：JUAW22

需求內容：QIG

成型尺寸：80X140mm

展開尺寸：640x280mm

材 質：70p模造紙

雙面黑白印十W折對折(FCC警語