客产品牌：DDPAI	项目名称： mini V4（海外版）	折叠样式：风琴折叠式	产品料号：20204000210	版本类型：V1.3	归档日期：20210310

DDPAI

mini
User Guide

1 SPECIFICATIONS

- Product Name: Dash Cam
- Product Model: mini
- Input:5V ⎓ 2A
- Storage: TF card (up to 128GB), loop recording

2 PACKAGE CONTENTS

3M Adhesive	User Guide	USB Charger
Dash Cam	3.5m Vehicle Power Cable	Installation Tool

3 PRODUCT OVERVIEW



1 mini USB Port	**6** Rotating Shaft
2 Reset Key	**7** 3M Adhesive Pad
3 SD Card Slot	**8** MIC
4 Mounting Bracket	**9** Loadspeaker
5 LED Indicator	

4 LED INDICATOR INSTRUCTION

Name	Description
Working fine	Red light flashs slowly
Booting	Red light is always on
Storage abnormal / working abnormally	Purple light flashs quickly
Parking monitoring	Blue light flashs slowly
USB data transmission mode	Blue light is always on
Upgrading	Purple light is always on

5 INSTALLATION

1.Clean an area on the windshield where you wish the Dash Cam to be installed, this assists in adhesion.

2.Remove the protective film from the back of the bracket, attach the adhesive side of the mount on the windshield where it has an unobstructed view of the road but does not interfere with the driver's view. As shown below.



3.Use the installation tool to lift the edges of the windshield/molding and tuck in the power cable. Connect the Dash Cam to the car charger (plugged into cigarette lighter socket) and power cable.



4.Turn on the engine after installation, you will hear a boot tone, the Dash Cam powers up and starts recording, meanwhile, an LED indicator will blink slowly in normal mode.

5.Adjust the angle of the lens by rotating the Dash Cam. The recommended angle is 2°-5° upwards (1°-3° below horizontal), so as to record video with a 6:4 road to background ratio. It is recommended to adjust the Dash Cam position while looking at the screen to select the best viewing angle.

6 APP INSTRUCTION

Install DDPAI APP

Scan the QR code to download the "DDPai" APP.

iOS Android

Pair Smart Phone to Dash Cam

1.Keep the Dash Cam and mobile phone within 2.5meters.

2.Launch DDPAI App, tap on "Device > Connect new devices".

3.Choose your DDPAI Dash Cam from the network list(For Android system, App will start to search Dash Cam automatically, please wait patiently). Make sure the WLAN from "Settings >WLAN", The Dash Cam's default SSID (or Wi-Fi name) is DDPAI_mini_XXXX.

4.Enter the password.
(the default password is "1234567890").

5.Enter DDPAI App, wait a few seconds until the preview screen show.

Preview

1.Open the DDPAI App, and add your Dash Cam.

2.Select "Device > Entering" tab, this will bring you to the preview page.

Rotate your smart phone or press expand ⛶ icon, turn the preview screen to landscape mode.

Playback

Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to playback. The top thumbnail will change when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, now you can watch the history recording.

Download Video Files

1.Tap and left/right drag timeline bar at the screen bottom to create the starting point of the recording you wish to download. The top thumbnail will change when you have made your selection, or wait for 5 sec for buffering, to enter the download start screen.

2.Tap on ⬇ from preview screen to enter the download interface.

3.After the video has finished downloading, click "Complete".

CONTACT

en.ddpai.com
feedback@ddpai.com
DDPAI Technology Co., Ltd
Floor 12, Yihua finance building, Software park, Yuehai Sub district, Nanshan district, Shenzhen

For more information and FAQs,
Please scan the QR code:

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование изделия: Панорамная камера
- Модель изделия: mini
- Входная мощность:5В ⎓ 2А
- Хранилище: TF-карта (до 128 ГБ), циклическая запись

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клейкая лента 3M	Руководство пользователя	Зарядное устройство USB
Панорамная камера	Шнур питания автомобиля, 3,5 м	Монтажный инструмент

3 ОБЗОР ИЗДЕЛИЯ



1 Разъем Micro-USB	**6** Вращающийся вал
2 Кнопка сброса	**7** Клейкая пластина 3M
3 Гнездо для SD-карты	**8** MIC
4 Монтажный кронштейн	**9** Динамик
5 Светодиодный индикатор	

4 СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Наименование	Описание
Нормально работать	Красный свет медленно мигает
Загрузка	Фиолетовый свет всегда горит
Хранение ненормально / работает	Фиолетовый свет быстро мигает
Мониторинг парковки	Синий свет медленно мигает
Передача данных через USB	Всегда горит синий свет
во время обновления	Фиолетовый свет всегда горит

5 УСТАНОВКА

1.Очистите зону на лобовом стекле, где будет установлен видеорегистратор. Это необходимо для более прочного приклеивания.

2.Снимите защитную пленку сзади кронштейна. Установите клейкой стороной на лобовое стекло так, чтобы обеспечить свободный обзор дороги, но не загораживать его для водителя. См. рис. ниже.

3.Используя монтажный инструмент, подожмите кромки лобового стекла / молдинга и заправьте шнур питания. Подключите видеорегистратор к автомобильному зарядному устройству (подключенному к разъему прикуривателя) и шнуру питания.

4.После установки запустите двигатель, прозвучит сигнал. Панорамная камера включится и начнет запись. В то же время в нормальном режиме будет медленно мигать светодиодный индикатор.

5.Отрегулируйте угол объектива, панорамная видеорегистратор. Рекомендуем направить объектив немного вниз (1°-3° ниже горизонтали), чтобы записывать видео с соотношением 6:4 дороги к фону. Рекомендуем регулировать положение видеорегистратора, смотря на экран, чтобы выбрать наилучший угол обзора.

6 ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

Установить приложение DDPAI

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить приложение «DDPai».

iOS Android

Сопряжение смартфона с видеорегистратором

1.Держите смартфон и мобильный телефон в пределах 2,5 метров.

2.Запустите приложение DDPAI, нажмите на "Оборудование > Подключить новое устройство".

3.Выберите ваш видеорегистратор DDPAI из списка сетей (Для системы Android приложение начнет поиск сети видеорегистратора автоматически. Для системы iOS включите WLAN в меню «Настройки >WLAN»). Идентификатор SSID видеорегистратора по умолчанию (или наименование в сети Wi-Fi) DDPAI_mini_XXXX.

4.Введите пароль.
(пароль по умолчанию: 1234567890.

5.Войдите в приложение DDPAI и подождите несколько секунд, пока не отобразится экран предварительного просмотра.

Предварительный просмотр

1.Откройте приложение DDPAI и добавьте ваш видеорегистратор.

2.Выберите «оборудование» вкладкой», это приведет вас на страницу предварительного просмотра.

Поверните смартфон или нажмите на экран, разворачивание ⛶ . Переключите экран предварительного просмотра в ландшафтный режим.

воспроизведение

Нажмите и перетащите влево/вправо временную шкалу внизу экрана, чтобы создать начальную точку записи, которую необходимо просмотреть. Затем, когда выбор сделан, нажмите на пиктограмму или подождите 5 сек. для буферизации. Теперь можно просмотреть запись.

Скачать видео файлы

1.Нажмите и перетащите влево / вправо шкалу шкалы времени в нижней части экрана, чтобы создать начальную точку записи, которую вы хотите загрузить, затем нажмите миниатюру, когда сделаете свой выбор, или подождите 5 сек.и для буферизации, чтобы начать загрузку экран.

2.Нажмите на ⬇ на экране предварительного просмотра, чтобы войти в интерфейс загрузки.

3.По окончании загрузки видео нажмите «выполнено».

КОНТАКТЫ

en.ddpai.com
feedback@ddpai.com
DDPAI Technology Co., Ltd
Шэнчжэнь, район Нанаошань, Программный парк Юэхай, здание Инуа Файнанс, этаж 12

Дляполучениядополнительнойинформа
циивответовоначастозадаваемыевопро
сыотсканируйтеQR-код:

1 SPECYFIKACJA

- Nazwa produktu: Rejestrator samochodowy
- Model: mini
- Moc wejściowa:5V ⎓ 2A
- Pamięć: Karta TF (do 128 GB), nagrywanie zapętlone

2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Taśma klejąca 3M	Instrukcja obsługi	Ładowarka USB
Rejestrator samochodowy	3,5 m przewód zasilający do pojazdu	Narzędzie instalacyjne

3 OPIS URZĄDZENIA



1 Port mini USB	**6** Pierścień obrotowy
2 Przycisk resetowania	**7** Taśma klejąca 3M
3 Gniazdo karty SD	**8** Mikrofon
4 Uchwyt montażowy	**9** Głośnik
5 Wskaźnik LED	

4 INFORMACJE O WSKAŹNIKACH DIODOWYCH

Nazwa	Opis
Pracuj normalnie	Czerwone światło miga powolnie
Uruchamianie	Czerwone światło jest zawsze włączone
Ołwiarzwidłowe przechowywania / nieprawidłowe działanie	Fioletowe światło szybko miga
Monitoring parkowania	Niebieskie światło miga powolnie
Transmisja danych USB	Niebieskie światło jest zawsze włączone
podczas aktualizacji	Fioletowe światło jest zawsze włączone

5 MONTAŻ

1.Oczyścić przestrzeń na przedniej szybie, na której zamontowane będzie kamera — wpłynie to korzystnie na zakończenie klejenia.

2.Usunąć folię ochronną znajdującą się z tyłu uchwytu. Przykleić uchwyt do przedniej szyby, w miejscu, w którym kamera będzie mogła rejestrować widok drogi przed pojazdem, ale nie będzie ograniczała widoczności kierowcy, jak pokazano poniżej.



3.Za pomocą narzędzia instalacyjnego unieść krawędzie szyby/listwy i wsunąć kabel zasilający pod nią przewód zasilający. Podłączyć kamerę do ładowarki samochodowej (podłączonej do gniazda zapalniczki samochodowej) przewodem zasilającym.



4.Uruchomienie silnika po zakończeniu montażu spowoduje wyemitowanie przez kamerę dźwięku uruchomienia, następnie kamera zostanie rozpoczęte nagrywania. W trybie zwykłym przez cały czas miga dioda wskaźnika.

5.Dostosować kąt kamery, odpowiednią do obiektyw. Zalecamy skierowanie obiektywu nieznacznie w dół (ok. 10° poniżej poziomu), aby na rejestrowanym filmie stosunek drogi do tła wynosił 6:4. Podczas regulacji kąta zalecamy patrzenie na ekran rejestratora.

6 INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI

Zainstaluj aplikację DDPAI

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację „DDPai".

iOS Android

Parowanie smartfonu z kamerą

1.Trzymaj rejestrator jazdy i telefon komórkowy w promieniu 2,5 metra.

2.Uruchomić aplikację DDPAI.Kliknij „Urządzenie> Podłącz nowe urządzenia".

3.Wybrać kamerę DDPAI z listy sieciowej (w przypadku systemu Android aplikacja rozpocznie przeszukiwanie sieci automatycznie. W telefonie z systemem iOS należy włączyć WLAN w „Ustawienia >WLAN"). Domyślna nazwa SSID kamery (lub nazwa sieci Wi-Fi) to DDPAI_mini_XXXX.

4.Wprowadzić hasło (domyślne hasło to „1234567890").

5.Wejdź do aplikacji DDPAI i poczekaj kilka sekund, aż pojawi się ekran podglądu.

Podgląd

1.Otworzyć aplikację DDPAI i dodać kamerę samochodową.

2.Wybierz „Urządzenie> wchodzić", spowoduje to przejście do strony podglądu.

Po obróceniu smartfonu lub naciśnięciu przycisku trybu pełnoekranowego ⛶ na ekranie pojawi się widok w orientacji poziomej.

odtwarzanie

nacinając pasek czasu (na dole ekranu) z lewej/prawej strony, aby ustawić punkt początkowy odtwarzania nagrania, którego chcesz obejrzeć. Następnie, naciśnij miniaturę lub poczekaj 5 s na przetwarzanie obrazu, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania.

Pobieranie plików zdjęć

1.Dotknij i przeciągnij pasek czasu w lewo / w prawo na dole ekranu, aby utworzyć punkt początkowy filmu, który chcesz pobrać. Miniatura zostanie zmieniona po dokonaniu wyboru lub poczekaj 5 sekund na buforowanie, aby wejść do ekran startowy pobierania.

2.Dotknij ⬇ z ekranu podglądu, aby przejść do interfejsu pobierania.

3.Po zakończeniu pobierania pliku wideo kliknij „wykonać".

KONTAKT

en.ddpai.com
feedback@ddpai.com
DDPAI Technology Co., Ltd
12 piętro, biurowiec Yihua, Park Oprogramowania, poddzielnica Yuehai, dzielnica Nanshan, Shenzhen

Aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania, zeskanuj
kod QR:

DDPAI	设计人员：曾丽丽	产品经理：陈婉珲	包装类型：说明书	材质：105g 双铜纸	工艺：油墨印刷
	复查人员：罗琴	项目经理：徐华勤	比例尺寸：1 ：1	尺寸：70*120mm	颜色：彩色

客户品牌：DDPAI	项目名称：认证书（国内海外通用版）	折叠样式：风琴折叠式	产品料号：20204000211	版本类型：V1.2	归档日期：20210315

DDPAI

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation must meet the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

WEEE Notice

The Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), which entered into force as European law on 14/02/2014, resulted in a major change in the treatment of electrical equipment at end of life.
The purpose of this Directive is, as a first priority, the prevention of WEEE, and in addition, to promote the reuse, recycling and other forms of recovery of such wastes so as to reduce disposal. The WEEE logo on the product or on its box indicating collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin, as shown below.

This product must not be disposed of or dumped with your other household waste. You are liable to dispose of all your electronic or electrical waste equipment by relocating over to the specified collection point for recycling of such hazardous waste. Isolated collection and proper recovery of your electronic and electrical waste equipment at the time of disposal will allow us to help conserving natural resources. Moreover,proper recycling of your electronic and electrical waste equipment will ensure safety of human health and environment. For more information about electronic and electrical waste equipment disposal, recovery, and collection points, please contact your local city center, household waste disposal service, shop from where you purchased the equipment, or manufacturer of the equipment.

RoHS Compliance

This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

For Products That Include Batteries

EU Batteries Directive 2013/56/EU
A new battery directive 2013/56/EU on Battery and Accumulator replacing directive entered into force on the 1/07/2015. The directive applies to all types of batteries and accumulators (AA, AAA, button cells, lead acid, rechargeable packs) including those incorporated into appliances except for military, medical and power tool applications.
The directive, sets out rules for collection, treatment, recycling and disposal of Batteries, and aims to prohibit certain hazardous substances and to improve environmental performance of batteries and all operators in the supply chain.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used Batteries
To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries.
Dispose of the battery when the battery lasts for the lifetime of the product,removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If,for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed only by authorized service centers.
In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.
Batteries should be replaced only with a correctly replaced. To reduce risk of fire or burns, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries. The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossed-out wheeled bin shown below.

In case of batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0. 002 % cadmium or more than 0. 004 % lead, shall be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the below symbol.

Hg Cd Pb

CAUTION

- The product's optimal temperature range is -20°C — 70°C.
- Install the device near the rear-view mirror to obtain the best open-field view. Do NOT install the Dash Cam in a location that will obstruct your required driving view.
- ***Dash Cam with built-in eMMC card:*** Featuring high efficiency, stability and durable. The dash cam should be formatted via App or PC regularly to extend its lifespan.
- ***Dash Cam with external memory card:*** Support brand Class 10 micro SD card up to 128GB Max. The dash cam should be formatted before using and it can be formatted via App or PC regularly to extend its lifespan.
- Do not use any cardboard, paper towel, or napkins to clean the lens.
- Do not attempt to repair, dismantle, or modify the Dash Camera hardware by yourself.
- Do not install the product in an environment with high humidity, or combustible gases or liquids.
- Drawings for illustration purpose only. Actual product may vary due to product enhancement.

Примечание WEEE

Европейский закон, вступивший в силу 14.02.2014, Директива об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), были внесены серьезные изменения в утилизацию электронного оборудования, срок действия которого истек.
Первая цель директивы - предотвратить WEEE, а также улучшить повторное использование, переработку и другие формы утилизации таких отходов для уменьшения количества выкинутых газов.
Логотип WEEE на продукте или его упаковке указывает на переработку электрического и электронного оборудования с помощью мусорных баков с зачеркнутыми колесами, как показано ниже.

Этот продукт нельзя обрабатывать или выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Вы несете ответственность за утилизацию всех электронных или электрических отходов, размещение их в специально отведенных пунктах сбора и переработку опасных отходов. Раздельный сбор и надлежащая переработка электрических и электронных отходов во время утилизации поможет нам защитить природные ресурсы. Более того, надлежащая переработка электрических и электронных отходов может обеспечить безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Для получения дополнительной информации о утилизации электронных и электрических и электронных отходов обратитесь в центр вашего города, в службу утилизации бытовых отходов, в магазин, в котором вы приобрели оборудование, или к производителю оборудования.

Соответствует RoHS

Этот продукт соответствует Директиве 2011/65 / EU Европейской конференции и Европейской комиссии от 8 июня 2011 г. об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Для продуктов, содержащих батареи

Директива Европейского Союза о батареях 2013/56 / EU
Новая директива 2013/56 / EU по батареям и аккумуляторам заменяет директиву, вступившую в силу 01.07.2015. Эта директива применяется ко всем типам батарей и аккумуляторов (AA, AAA, кнопочные батареи, свинцово-кислотные батареи и перезаряжаемые блоки), включенные в встроенные в электрические приборы, кроме военных, медицинских и электроинструментов.
Директива устанавливает правила сбора, обработки, переработки и утилизации аккумуляторов, цель которых - предотвратить появление определенных опасных веществ и улучшить экологические показатели всех операторов аккумуляторной батареи и цепочки поставок.

Инструкции для пользователей по разборке, повторному использованию и утилизации использованных батарей
Чтобы извлечь аккумулятор из устройства или пульта дистанционного управления, следуйте процедуре установки аккумулятора, описанной в руководстве пользователя.
Для продуктов со встроенными батареями на весь срок службы пользователи не смогут их извлечь. В этом случае центр по переработке или переработчик занимается разборкой продукта и извлечением батареи. Если также батарее необходимо заменить, такая процедура должна быть только выполняться авторизованным сервисным центром.
В Европейском Союзе и других регионах запрещено утилизировать аккумулятор вместе с бытовыми отходами. Все батареи необходимо утилизировать экологически безопасным способом. Поставщики, участвующие в цепочке поставок, несут ответственность за соблюдение всех мер по обеспечению об экологически безопасном сборе, переработке и утилизации использованных батарей.

Предупреждение: при неправильной замене батареи может возникнуть опасность взрыва.
Чтобы снизить риск возгорания или ожога, пожалуйста, не разбирайте, не сжимайте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты, внешних подключений, подвергайте воздействию температур выше 60 ° C(140 ° F) и не бросайте в В огне или в воде. Заменяйте только на предназначенные батареи.
Символ, указывающий на то, что все батареи и аккумуляторы «собираются отдельно», должен быть мусорным ведром на колесах, как показано на рисунке ниже:

Для содержания ртути более 0,0005%, содержание кадмия более 0,002% Батарейки, аккумуляторы и кнопочные элементы, содержащие более 0,4% ртути имеют химический знак металла: Hg, Cd или Pb соответственно. Обратите внимание на следующие символы:

Hg Cd Pb

ВНИМАНИЕ

- Оптимальныйтемпературныйдиапазонподлинде ле и составляется-20 до70 °C.
- Установвитеустройствоодномизрекомендуемых вдалейшемсущественномгоспобода НЕрс таналевойтяжидоергистраторавместе,двигнбуд етзатруднительнобродвигателю.
- ***Регистратоврекомендуетсяпомещатьв той*** сТолщиностьюсодержебоеТчен стьнстабе лыностьюидоговоемостью. Видеорегистраторсли дуетрегулярноформатиро ватьнеразпрелложение илиПК,чтобыпродлитьсро кегосрыабы.
- ***Автономбольшимегтерфонсекционнойкартэй замти:*** Поддерживайтеприменяйте Micro SDкласса 10до128Г Бимес. Видеорегистраторследуетотф ормотировать перед использованием и можетрегулярноформатироватьчерезприложениеилиПК чтобыпродлитьсроеегослужбы.
- Ттекспользуйтеватонныеиндеалив,бумажнынепо ло тенцаилисалфетнадлепротираниеобъектива.
- Нельтайтесьсамостоятельноосуществлятьрем он-т разборкатьилимодифицироватьаппаратурнео бес печениевидеорегистратора.
- Неустановилийнайтеадлеиеусредаслисосойва ж ностьнолеоедяющаогторичнегазыилижидк ости
- Рисунокпредставленпольковедлякнагляднос ти. Фактическийадемежметличатьсяовсеая сон ечнемнутрнщений.

Uwaga dotycząca dyrektywy WEEE

Prawo europejskie, które weszło w życie 14.02.2014 Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Wprowadziło duże zmiany w użytkuj sprzętu elektronicznego, który upłynął.
Pierwszym celem dyrektywy jest zapobieganie WEEE, a ponadto, promowanie ponownego użycia, recyklingu i innych form odzysku takich odpadów w celu zmniejszenia emisji gazów spalinowych.
Znak WEEE na produkcie lub jego opakowaniu wskazuje na recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego z koszami na śmieci z wciśniętą wolnowym, jak pokazano poniżej.

Tego produktu nie wolno utylizować ani wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi . Jesteś odpowiedzialny za utylizację wszelkich odpadów elektronicznych lub elektrycznych, umieszczanie ich w wyznaczonych punktach zbiórki i recyklingu odpadów niebezpiecznych. Segregowania zbiórka i właściwy odzysk odpadów elektrycznych i elektronicznych podczas ich utylizacji pomoże nam chronić zasoby naturalne. Ponadto właściwy recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych może zapewnić zdrowie ludzi i bezpieczeństwo środowiska. Aby uzyskać więcej informacji na temat puktów utylizacji, odzysku i zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, należy skontaktować się z miejscowym centrum miejskim, zajmującą się utylizacją odpadów domowych, sklepem, w którym zakupiono sprzęt, lub producentem sprzętu.

godny z RoHS

Ten produkt jest zgodny z Dyrektywą Konferencji Europejskiej oraz Dyrektywą Komisji Europejskiej 2011/65 / UE z dnia 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Do produktów zawierających baterie

Dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca baterii 2013/56 / UE
Nowa dyrektywa 2013/56 / UE w sprawie baterii i akumulatorów zastępuje dyrektywę, która weszła w życie 1/07/2015. Niniejsza dyrektywa dotyczy wszystkich typów baterii i akumulatorów (AA, AAA, guziki, baterii kwasowo-ołowiowych i akumulatorów), w tym baterii wbudowanych w urządzenia elektryczne inne niż narzędzia wojskowe, medyczne i elektroniczne.
Dyrektywa określa zasady zbierania, przetwarzania, przykładu i utylizacji baterii, które mają na celu zapobieganie niektórym substancjom niebezpiecznym i poprawę efektywności środowiskowej wszystkich operatorów w łańcuchu baterii i dostaw.

Instrukcje dla użytkowników dotyczące demontażu, ponownego użycia i utylizacji zużytych baterii
Aby wyjąć baterie z urządzenia lub pilota zdalnego sterowania postępuj zgodnie z procedurą instalacji baterii opisaną w instrukcji obsługi.
W przypadku produktów z wbudowanymi bateriami na cały okres użytkowania użytkownicy mogą nie być w stanie ich wyjąć. W takim przypadku centrum recyklingu lub recyklingu zajmuje się demontażem produktu i wyjmowaniem baterii. Jeśli z jakiegokolwiek powodu takie baterie wymagają wymiany, czynność tą musi wykonać autoryzowany serwis.
W Unii Europejskiej i innych regionach zabronione jest wyrzucanie baterii wraz z odpadami domowymi. Wszystkie baterie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Aby uzyskać informacje na temat zasadnego środowiskowo zbioru, recyklingu i odzysku zużytych baterii, skontaktuj się z lokalnym urzędnikiem ds. Gospodarki odpadami.
Ostrzeżenie: Jeśli bateria zostanie nieprawidłowo wymieniona, może wystąpić zagrożenie wybuchem. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzenia, nie rozbijaj, nie ściskaj, nie przebijaj, zwierać styki zewnętrzne, podłączenia, narażać na temperatury powyżej 60 °C (140 ° F) ani wrzucać do W ogniu lub wodzie. Wymieniaj tylko na odpowiednie baterie.
Symbol wskazujący, że wszystkie baterie i akumulatory są „zbierane oddzielnie", powinien być koszem na śmieci z widocznymi widłowymi, jak pokazano na poniższym rysunku:

Dla zawartości rtęci przekraczającej 0,0005%, zawartości kadmu przekraczającej 0,002% lub baterie, akumulatory i guziki o zawartości ołowiu powyżej 0,004% należy oznaczyć symbolem chemicznym metalu: odpowiednio Hg, Cd lub Pb. Proszimy zapoznać się z następującymi symbolami:

Hg Cd Pb

UWAGA

- Zakres optymalnej temperatury pracy urządzenia to temperatura od -20°C do 70°C.
- Aby uzyskać najlepszy widok z kamery, należy ją zainstalować w pobliżu lusterka wstecznego. NIE instalować kamery w miejscu, w którym będzie przesłaniać pole widzenia kierowcy.
- ***Rejestrator jazdy z wbudowaną kartą eMMC:*** Charakteryzuje się wysoką wydajnością, stabilnością i trwałością. Kamera samochodowa powinna być regularnie formatowana za pomocą aplikacji lub komputera, aby przedłużyć jej żywotność.
- ***Rejestrator jazdy z zewnętrzną kartą pamięci:*** Charakteryzuje się wysoką wydajnością, stabilnością i trwałością. Kamera samochodowa powinna być regularnie formatowana za pomocą aplikacji lub komputera, aby przedłużyć jej żywotność.
- Nie czyścić obiektywu za pomocą kartonu, ręczników papierowych lub serwetek.
- Nie naprawiać, demontować ani nie modyfikować kamery.
- Nie instalować urządzenia w miejscu o wysokiej wilgotności ani tam gdzie obecne są palne gazy i ciecze.
- Rysunki mają charakter poglądowy. Rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej z powodu wprowadzenia ulepszeń.

DDPAI	设计人员：曾丽丽	产品经理：陈婉琛	包装类型：认证书	材质：105g双铜纸	工艺：油墨印刷
	复查人员：罗琴	项目经理：韦河	比例尺寸：1 ：1	尺寸：70*120mm	颜色：彩色